

Mini RF-interface voor drukknoppen of schakelaars, incl. batterij

05-315

4 jaar
garantie

Deze interface zet de drukknop- of schakelcontacten om in een radiofrequentietelegram (RF-telegram). Je koppelt maximaal 4 drukknoppen aan de interface. Het toestel verstuurt een RF-telegram zolang je de knop ingedrukt houdt (max 10 s). Je kunt maximaal 2 schakelaars aansluiten. Sluit zich een contact? Dan verstuurt het toestel een RF-telegram. Opent het contact opnieuw? Dan vertrekt een ander telegram. Je kiest zelf welke programmering je toewijst aan een contact.

Technische gegevens

Mini RF-interface voor drukknoppen of schakelaars, incl. batterij

- Zet externe N.O.-contacten of bistabiele contacten om in een RF-sigitaal
- 4 ingangen voor drukknoppen of 2 ingangen voor schakelaars
- Max. zendbereik in een gebouw 30 m
- Max. zendbereik in open veld: 100 m
- Modulatietype: FSK
- Type batterij: 3V CR2032 (meegeleverd)
- Kan communiceren met de connected controller door de USB RF-interface aan te sluiten op een vrije USB-poort van de connected controller
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Communicatieprotocol: Easywave®
- Gewicht: 15 g
- Afmetingen (HxBxD): 37 x 30 x 9.8 mm
- Markering: CE

