

Draadloze minihandzender met 1 kanaal en 4 bedieningsknoppen

05-317

4 jaar
garantie

Deze handzender heeft vier onafhankelijke bedieningsknoppen en kan gebruikt worden in combinatie met alle Niko ontvangers. Aan elke bedieningsknop kan een verschillende functie worden toegewezen. Visuele controle van de bediening via een led. Samen met de zender ontvang je ook de batterij.

De handzender kan in combinatie met de Niko Home Control USB RF-interface (410-00099) ook gebruikt worden in Niko Home Control installaties.

Technische gegevens

Draadloze minihandzender met 1 kanaal en 4 bedieningsknoppen

- Vier kanalen
- Elk kanaal kan één of meerdere Niko RF-ontvangers sturen
- Rode led: indicatie van werking en controle voor de batterij
- Max. zendbereik in een gebouw 30 m
- Max. zendbereik in open veld: 100 m
- Modulatietype: FSK
- Type batterij: 3V CR2032 (meegeleverd)
- Kan communiceren met de connected controller door de USB RF-interface aan te sluiten op een vrije USB-poort van de connected controller
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Communicatieprotocol: Easywave®
- Maximaal radiofrequent vermogen: 0.6 dBm
- Werkfrequentie: 868.3 GHz
- Gewicht: 28 g
- Afmetingen (HxBxD): 61.6 x 37.2 x 10.9 mm
- Markering: CE

