

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Ortsfeste steuerbare Anschlussssäule zum Betrieb in einem vorhandenen DALI System. Für den elektrischen Anschluss von ortsveränderlichen Gartenleuchten oder elektrisch betriebenen Gartengeräten.

Jede der Steckdosen ist einzeln schaltbar. Die Konfiguration erfolgt über die komfortable und kostenlose Software DALI-Cockpit. Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone über die App BEGA Tool in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway möglich.

Produktbeschreibung

Anschlussssäule besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®. Geräteträger und Abdeckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Grafit.

Anschlussssäule mit Erdstück für die Befestigung im Boden. Erdstück besteht aus Stahl, feuerverzinkt nach EN ISO 1461. 2 Schutzkontakt-Steckdosen 250 V ~ mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Steckertyp F: in Deutschland und Europa verbreitetes System. Geeignet für eine elektrische Belastung nach DIN VDE 0620-2-1 mit Schutzkontaktstecker nach DIN 49441 oder DIN 49406. Einschaltstrom je Steckdose max. 100 A. Gesamt-Anschlussleistung max. 2300 W. Bauseitige Absicherung über einen Leitungsschutzschalter max. 10 A. Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel $\varnothing$ 8-14 mm, max. $5 \times 2,5$. Schutzklasse I. Schutzart IP 44. Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper ≥ 1 mm und Spritzwasser (bei geschlossenem Klappdeckel). **CE** – Konformitätszeichen. Gewicht: 3,4 kg.

Ergänzungssteile

70 730 Verteilerdose für den Einbau ins Erdreich mit 7 Leitungseinführungen. Klemme 5×4 .

71 075 Bluetooth-DALI-Gateway für die Hutschienenmontage.

71 024 DALI-USB-Schnittstelle für den Einbau in Schalter- und Hohlraumboxen oder vorhandenen Anschlusskasten.

71 054 DALI-USB-Schnittstelle für die Hutschienenmontage.

71 094 DALI-Stromversorgung 30 mA für den Einbau in Schalter- und Hohlraumboxen oder vorhandenen Anschlusskasten.

70 866 DALI-Stromversorgung 240 mA für die Hutschienenmontage.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

