


BEGA**84 052**

Luminaria de poste »Rom«
 Apparecchio testa-palo »Rom«
 Opzetarmatuur »Rom«

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de poste con cristal clásico para la iluminación de superficies y caminos.
 Para alturas del punto de luz de 3000 - 3500 mm.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo 11,5 W
 Potencia de conexión de la luminaria 13,6 W
 Temperatura nominal $t_a = 25\text{ °C}$
 Temperatura ambiente $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

84 052 K3

Denominación del módulo LED-0786/830
 Temperatura de color 3000 K
 Índice de reproducción cromática CRI > 80
 Flujo luminoso del módulo 2025 lm
 Flujo luminoso de la luminaria 929 lm
 Rendimiento luminoso de la lum. 68,3 lm/W

Descripción del producto

La luminaria está compuesta de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable
 Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
 Cristal antiguo de seguridad
 Junta de silicona
 Para extremo del poste Ø 76 mm
 Profundidad de inserción 100 mm
 Cable de conexión H05VV-F 3 G 1 □
 Longitud del cable 3,5 m
 Fuente de alimentación LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-280 V
 Clase de protección I
 Tipo de protección IP 44
 Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos ≥ 1 mm y contra salpicaduras de agua
 – Distintivo de seguridad
 – Símbolo de conformidad
 Superficie expuesta al viento horizontal:
 0,229 m²
 Peso: 15,1 kg
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética D

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547.
 Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Apparecchio testa-palo con copertura vetro antico per l'illuminazione di superfici e percorsi.
 Per altezze punto luce da 3000 - 3500 mm.

Lampada

Potenza modulo 11,5 W
 Potenza apparecchio 13,6 W
 Temperatura di riferimento $t_a = 25\text{ °C}$
 Temperatura ambiente $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

84 052 K3

Denominazione modulo LED-0786/830
 Temperatura di colore 3000 K
 Indice di resa del colore CRI > 80
 Flusso luminoso modulo 2025 lm
 Flusso luminoso apparecchi 929 lm
 Efficienza luminosa apparecchi 68,3 lm/W

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
 Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
 Vetro antico di sicurezza
 Guarnizione in silicone
 Per innesto Ø 76 mm
 Profondità di interrimento 100 mm
 Cavo di allacciamento H05VV-F 3 G 1 □
 Lunghezza del cavo 3,5 m
 Alimentatore LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-280 V
 Classe di isolamento I
 Protezione IP 44
 Protezione contro la penetrazione di corpi estranei ≥ 1 mm e contro spruzzi d'acqua
 – Marchio di controllo
 – Simbolo di conformità
 Superficie esposta al vento orizzontale:
 0,229 m²
 Peso: 15,1 kg
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica D

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547.
 Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Opzetarmatuur met antiek glas voor de verlichting van oppervlakken en wegen.
 Voor lichtpunthoogten van 3000 - 3500 mm.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 11,5 W
 Armatuur-aansluitvermogen 13,6 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

84 052 K3

Modulebenaming LED-0786/830
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 80
 Module-lichtstroom 2025 lm
 Armaturen-lichtstroom 929 lm
 Armatuurrendement 68,3 lm/W

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Antiekveiligheids glas
 Siliconenaafdichting
 Voor masttop Ø 76 mm
 Insteekdiepte 100 mm
 Aansluitkabel H05VV-F 3 G 1 □
 Kabellengte 3,5 m
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-280 V
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 44
 Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Horizontale aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,229 m²
 Gewicht: 15,1 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd.
 Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten.
 Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!
Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio.
Introducir el cable de unión en el poste y colocar la luminaria.
Alinear la luminaria y fijar.
Par de apriete = 12Nm.
La conexión eléctrica debe ser realizada con el grado y la clase de protección correspondientes y con clemas de conexión apropiadas (no incluidas en el volumen de suministro) en el cable de conexión de la luminaria.
Recomendamos utilizar para este fin las cajas de conexión BEGA.

Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria. Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente. La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado. Desconectar la instalación eléctrica y abrir la luminaria. Observe las instrucciones de montaje del módulo LED. Comprobar las juntas de la luminaria y reemplazarlas en caso necesario. Si el cristal está defectuoso, se debe sustituir. Cerrar la luminaria.

Accesorios

Para esta luminaria recomendamos utilizar los siguientes postes luminicos BEGA:

Postes cónicos de aluminio, esmaltados con puerta y riel en C
70 522 Poste con placa base H 3500 mm

Las cajas de conexión adecuadas figuran en las instrucciones de uso de los postes luminicos.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

I LED sono elementi elettronici di alta qualità! Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani. Inserire il cavo di raccordo nel palo e applicare l'apparecchio. Posizionare l'apparecchio e fissarlo. Coppia di serraggio = 12Nm. Il collegamento elettrico al cavo di allacciamento dell'apparecchio deve essere eseguito in base alla protezione e alla classe di isolamento corrette utilizzando morsetti adeguati (non inclusi in dotazione). A tal fine si consiglia l'utilizzo delle scatole di collegamento BEGA.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio. I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine. La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio. Agire a tensione nulla e aprire l'apparecchio. Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED. Controllare le guarnizioni dell'apparecchio ed eventualmente sostituirle. Gli eventuali vetri difettosi vanno sostituiti. Chiudere l'apparecchio.

Accessori

Per questo apparecchio si consigliano i seguenti pali BEGA:

Pali conici in alluminio, verniciati con sportello e fascetta a C
70 522 Palo con piastra di base H 3500 mm

Le scatole di collegamento adatte sono indicate nelle istruzioni d'uso dei pali.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen! Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt. Steek de verbindingskabel in de mast en plaats het armatuur. Richt en bevestig het armatuur. Aanhaalmoment = 12Nm. De elektrische aansluiting moet conform de classificatie en veiligheidsklasse aan de aansluitkabel van het armatuur met daarvoor geschikte aansluitklemmen (niet meegeleverd) worden uitgevoerd. Wij adviseren hiervoor het gebruik van de BEGA aansluitkasten.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur. BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules. De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd. Schakel de installatie spanningsvrij en open het armatuur. Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht. Controleer de afdichtingen van het armatuur en vervang deze indien nodig. Een defect glas moet worden vervangen. Sluit het armatuur.

Accessoires

Voor dit armatuur adviseren wij de volgende BEGA lichtmasten:

Conische masten van aluminium, gelakt met deur en C-rail
70 522 Mast met voetplaat H 3500 mm

Passende aansluitkasten vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de lichtmasten.

Piezas de recambio		
Cristal de recambio esfera interior	11 002 541 41	
Cristal de recambio	14 000 540	
Fuente de alimentación LED	DEV-0136/350	
Módulo LED 3000K	LED-0786/830	
Junta techo	81 000 220	
Junta esfera interior	83 000 734	

Ricambi		
Vetro di ricambio sfera interna	11 002 541 41	
Vetro di ricambio	14 000 540	
Alimentatore LED	DEV-0136/350	
Modulo LED 3000K	LED-0786/830	
Guarnizione tetto	81 000 220	
Guarnizione vetro sfera interna	83 000 734	

Accessoires		
Reserveglas binnenbol	11 002 541 41	
Reserveglas	14 000 540	
LED-netdeel	DEV-0136/350	
LED-module 3000K	LED-0786/830	
Afdichting dak	81 000 220	
Afdichting binnenbol	83 000 734	