


BEGA**24 377**

BEGA Plug & Play Luminarias esféricas
 BEGA Plug & Play Globi
 BEGA Plug & Play Bolarmaturen



4 044017 282673

IP 65

**Instrucciones de uso****Aplicación**

BEGA Plug & Play
 Luminarias esféricas portátiles 48 V DC
 formadas por 3 luminarias con gancho.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo 3x 3,2 W
 Potencia de conexión de la luminaria 11,7 W
 Temperatura nominal $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Temperatura ambiente $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$
 Tensión 48 V = DC

24 377 K3

Denominación del módulo LED-0835/830
 Temperatura de color 3000 K
 Índice de reproducción cromática CRI > 80
 Flujo luminoso del módulo 1950 lm
 Flujo luminoso de la luminaria 1623 lm
 Rendimiento luminoso de la lum. 138,7 lm/W

Descripción del producto

Carcasa y gancho de material sintético reforzado por fibra de vidrio
 Esfera de material sintético blanco con rosca
 Junta de silicona
 Con cable de 5 m entre la clavija de 48 V y la primera luminaria
 Longitud del cable entre luminarias 2 m
 Clase de protección III $\diamond$
 Tipo de protección IP 65
 Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
 Resistencia contra impacto IK10
 Protección contra los choques mecánicos < 20 julios
CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 1,1 kg
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética B

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

BEGA Plug & Play
 Globi portatili 48V DC composti da 3 apparecchi con gancho.

Lampada

Potenza modulo 3x 3,2 W
 Potenza apparecchio 11,7 W
 Temperatura di riferimento $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Temperatura ambiente $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$
 Tensione 48 V = DC

24 377 K3

Denominazione modulo LED-0835/830
 Temperatura di colore 3000 K
 Indice di resa del colore CRI > 80
 Flusso luminoso modulo 1950 lm
 Flusso luminoso apparecchi 1623 lm
 Efficienza luminosa apparecchi 138,7 lm/W

Descrizione del prodotto

Armatura e gancho in plastica rinforzata con fibra di vetro
 Cono in plastica bianca con filettatura
 Guarnizione in silicone
 Cavo lungo 5 m fra il connettore da 48 V e il primo apparecchio
 Lunghezza del cavo fra gli apparecchi 2 m
 Classe di isolamento III $\diamond$
 Protezione IP 65
 Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
 Protezione antiurto IK10
 Protezione contro urti meccanici < 20 Joule
CE – Simbolo di conformità
 Peso: 1,1 kg
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica B

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.
 Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

BEGA Plug & Play
 Verplaatsbare bolarmaturen 48 V DC
 bestaande uit 3 armaturen met haken.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 3x 3,2 W
 Armatuur-aansluitvermogen 11,7 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$
 Spanning 48 V = DC

24 377 K3

Modulebenaming LED-0835/830
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 80
 Module-lichtstroom 1950 lm
 Armaturen-lichtstroom 1623 lm
 Armatuurrendement 138,7 lm/W

Productbeschrijving

Huis en haak van glasvezelversterkte kunststof
 Kunststof bol wit met schroefdraad
 Siliconenaftichting
 Met 5 m kabel tussen 48V-stekker en het eerste armatuur
 Kabellengte tussen de armaturen 2 m
 Veiligheidsklasse III $\diamond$
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
 Stootvastheid IK10
 Bescherming tegen mechanische stoten < 20 joule
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 1,1 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse B

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.
 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
 Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

Para el funcionamiento de la luminaria se necesita un transformador separado; véase Accesorios.

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!
Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio.

Antes de la puesta en servicio, que la esfera sintética esté firmemente atornillada en la carcasa.

Limpieza · Conservación

Limpiar el polvo y la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.
No utilizar un limpiador de alta presión.

Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria.
Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente.
La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado.
Desconectar la instalación eléctrica y abrir la luminaria.
Observe las instrucciones de montaje del módulo LED.
Comprobar las juntas de la luminaria y reemplazarlas en caso necesario.
Si el cristal está defectuoso, se debe sustituir.
Cerrar la luminaria.

Montaggio

Per l'uso dell'apparecchio è necessario un trasformatore separato, vedi Accessori.

I LED sono elementi elettronici di alta qualità!
Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani.

Prima dell'uso assicurarsi che la sfera in plastica sia ben avvitata all'interno dell'armatura.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente sporco e altri accumuli di impurità dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.
Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.
I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine.
La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio.
Agire a tensione nulla e aprire l'apparecchio.
Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED.
Controllare le guarnizioni dell'apparecchio ed eventualmente sostituirle.
Gli eventuali vetri difettosi vanno sostituiti.
Chiudere l'apparecchio.

Montage

Voor het gebruik van het armatuur is een aparte transformator vereist – zie accessoires.

Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen!
Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt.

Controleer vóór de ingebruikname of de kunststof bol stevig in de behuizing zit.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil en aanslag.
Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur.
BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules.
De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd.
Schakel de installatie spanningsvrij en open het armatuur.
Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.
Controleer de afdichtingen van het armatuur en vervang deze indien nodig.
Een defect glas moet worden vervangen.
Sluit het armatuur.

Accesorios

13 566	Smart Tower con cable de conexión
13 567	Smart Tower con cable de conexión y extremo de cable libre
13 568	Smart Extender Distribuidor con cable de 5 m y clavija de 48 V, controlable y regulable mediante control ZigBee
10 596	Cable de prolongación 5 m
10 597	Cable de prolongación 10 m
10 526	Control remoto ONE
13 569	Control remoto PRO
70 588	Gateway para el control de la instalación de iluminación mediante una aplicación BEGA Gateway con un smartphone o una tableta

Para los accesorios existen instrucciones de uso separadas.

Accessori

13 566	Smart Tower con cavo di allacciamento e connettore
13 567	Smart Tower con cavo di allacciamento e terminazione libera
13 568	Smart Extender Distributore con cavo lungo 5 m e connettore da 48 V, commutabile e dimmerabile tramite il modulo di comando ZigBee
10 596	Prolunga da 5 m
10 597	Prolunga da 10 m
10 526	Telecomando ONE
13 569	Telecomando PRO
70 588	Gateway per il comando dell'impianto di illuminazione tramite App BEGA Gateway con Smartphone o Tablet

Per gli accessori esistono delle istruzioni d'uso separate.

Accessoires

13 566	Smart Tower met aansluitkabel en stekker
13 567	Smart Tower met aansluitkabel en vrij kabeleinde
13 568	Smart Extender Verdelers met 5 m kabel en 48 V-stekker, schakel- en dimbaar via ZigBee-besturing
10 596	Verlengkabel 5 m
10 597	Verlengkabel 10 m
10 526	Afstandsbediening ONE
13 569	Afstandsbediening PRO
70 588	Gateway voor het besturen van de verlichtingsinstallatie per app BEGA Gateway met een smartphone of tablet

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Piezas de recambio

Esfera sintético	15 000 509
Convertidor DC-DC	61 001 334
Módulo LED 3000K	LED-0835/830
Junta Cono in plastica	83 001 845

Ricambi

Globo in plastica	15 000 509
Convertitore DC-DC	61 001 334
Modulo LED 3000K	LED-0835/830
Guarnizione Sfera de material sintético	83 001 845

Accessoires

Kunststof bol	15 000 509
DC-DC-converter	61 001 334
LED-module 3000K	LED-0835/830
Afdichting Kunststof bol	83 001 845