


BEGA**56 608.1**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Pendant luminaire for indoor use
 Suspension pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlen-
 und gleichmäßiges Licht aus mundgeblasenem
 Opalglas, seidenmatt und mit Metallgehäuse.

Instructions for use**Application**

Pendant luminaire · indoor luminaire for free-
 radiating and uniform light made of hand-blown
 opal glass, satin matt. Metal luminaire housing.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Suspension · luminaire d'intérieur à répartition
 de lumière diffuse et uniforme en verre opale
 soufflé à la bouche, satiné mat. Avec armature
 métallique.

Produktbeschreibung

Glashalterung und Baldachin aus Metall,
 Oberfläche Farbe weiß
 Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
 Lichtstreuender Zylinder innen
 Montageplatte mit 2 Befestigungs-
 bohrungen $\varnothing$ 4,5 mm · Abstand 136 mm
 Leitungspendel · Mantelleitung weiß 2 x 0,5[□]
 mit 1 Stahlseil
 Gesamtlänge der Leuchte ca. 2100 mm
 Anschlussklemme 2,5[□]
 Schutzleiteranschluss
 Anschlussklemme 2-polig für
 digitale Steuerung
 LED-Netzteil im Baldachin
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DALI-steuerbar
 Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine
 Basisisolierung vorhanden
 Schutzklasse I
 – Sicherheitszeichen
 – Konformitätszeichen
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
 Energieeffizienzklasse(n) D
 Gewicht: 4,1 kg

Product description

Metal glass holder and canopy,
 finish colour white
 Hand-blown opal glass, satin matt
 Light-diffusing cylinder inside
 Mounting plate with 2 fixing
 holes $\varnothing$ 4.5 mm · 136 mm spacing
 Cable pendant · Sheath cable white 2 x 0,5[□]
 with 1 steel wire
 Overall length of luminaire approx. 2100 mm
 Connection terminal 2.5[□]
 Earth conductor connection
 2-pole connecting terminal for
 digital control
 LED power supply unit inside canopy
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 DALI controllable
 A basic isolation exists between power cable
 and control line
 Safety class I
 – Safety mark
 – Conformity mark
 This product contains light sources of energy
 efficiency class(es) D
 Weight: 4.1 kg

Description du produit

Dispositif de maintien du verre et cache-piton
 métallique,
 finition couleur blanche
 Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
 Cylindre diffuseur de lumière à l'intérieur
 Contre-plaque avec 2 trous de fixation
 $\varnothing$ 4,5 mm · Entraxe 136 mm
 Câble de suspension · Gaine du câble blanche
 2 x 0,5[□] avec 1 filin d'acier
 Longueur totale du luminaire
 d'environ 2100 mm
 Bornier 2,5[□]
 Raccordement à la terre
 Bornier à deux pôles pour pilotage numérique
 Boîtier d'alimentation LED dans cache-piton
 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
 Contrôlable DALI
 Une isolation existe d'origine entre le réseau et
 les câbles de commande
 Classe de protection I
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
 Ce produit contient des sources lumineuses de
 classe d'efficacité énergétique D
 Poids: 4,1 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb
 dieser Leuchte sind die nationalen
 Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Die Montage und Inbetriebnahme darf nur
 durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
 Der Hersteller übernimmt keine Haftung für
 Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz
 oder Montage entstehen.
 Werden nachträglich Änderungen an der
 Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als
 Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety

The installation and operation of this luminaire
 are subject to national safety regulations.
 Installation and commissioning may only be
 carried out by a qualified electrician.
 The manufacturer accepts no liability for
 damage caused by improper use or installation.
 If subsequent modifications are made to
 the luminaire, the person responsible for
 these modifications shall be considered the
 manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire,
 respecter les normes de sécurité nationales.
 L'installation et la mise en service ne doivent
 être effectuées que par un électricien agréé.
 Le fabricant décline toute responsabilité pour
 tout dommage résultant d'une mise en œuvre
 ou d'une installation inappropriée du produit.
 Si des modifications sont apportées
 ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera
 considéré comme étant le fabricant.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.

Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.

To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	28,2 W
Leuchten-Anschlussleistung	32 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

Lamp

Module connected wattage	28,2 W
Luminaire connected wattage	32 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

Lampe

Puissance raccordée du module	28,2 W
Puissance raccordée du luminaire	32 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

56 608.1 K3

Modul-Bezeichnung	6x LED-0611/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Modul-Lichtstrom	4380 lm
Leuchten-Lichtstrom	3330 lm
Leuchten-Lichtausbeute	104,1 lm/W

56 608.1 K3

Module designation	6x LED-0611/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI >90
Module luminous flux	4380 lm
Luminaire luminous flux	3330 lm
Luminaire luminous efficiency	104,1 lm/W

56 608.1 K3

Désignation du module	6x LED-0611/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >90
Flux lumineux du module	4380 lm
Flux lumineux du luminaire	3330 lm
Rendement lum. d'un luminaire	104,1 lm/W

56 608.1 K4

Modul-Bezeichnung	6x LED-0611/940
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Modul-Lichtstrom	4560 lm
Leuchten-Lichtstrom	3466 lm
Leuchten-Lichtausbeute	108,3 lm/W

56 608.1 K4

Module designation	6x LED-0611/940
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI >90
Module luminous flux	4560 lm
Luminaire luminous flux	3466 lm
Luminaire luminous efficiency	108,3 lm/W

56 608.1 K4

Désignation du module	6x LED-0611/940
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >90
Flux lumineux du module	4560 lm
Flux lumineux du luminaire	3466 lm
Rendement lum. d'un luminaire	108,3 lm/W

Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechsels eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Drehknopf lösen und Baldachin an Leuchtenanschlussleitung nach unten führen. Schutzleiterverbindung abziehen (Steckkontakt).

Netzanschlussleitung durch Montageplatte führen.

Montageplatte mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial an der Decke befestigen.

Dabei unbedingt beiliegende Dichtungen verwenden.

Schutzleiteranschluss sowie elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen.

Schutzleiterverbindung zur Montageplatte (Steckkontakt) herstellen.

Zur digitalen Ansteuerung ist die Klemme DA, DA zu verwenden.

Bei Nichtbelegung dieser Klemme wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben. Baldachin an die Decke schieben, damit er von der Montageplatte zentriert wird und mit Drehknopf festschrauben.

Glasabdeckung losschrauben und anheben. Glas in Glasträger einhängen und zentrisch ausrichten. Glasabdeckung aufschrauben.

Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

Loosen the adjusting knob and lead canopy down the luminaire cable.

Disconnect the earth wire (plug connector). Lead the mains supply cable through the mounting plate.

Fix mounting plate with enclosed or any other suitable fixing material to the ceiling.

It is imperative to use the enclosed gaskets.

Make earth and electrical connection to the terminals. Make earth connection to mounting plate (plug connection).

For digital control please use the connecting terminal DA, DA.

In case this terminal is not used the luminaire will be operated at full light output.

Push canopy against the ceiling to get it centered by the mounting plate and fix it with the adjusting knob.

Unscrew glass cover and lift it.

Place glass onto the glass support and adjust it centrally. Screw glass cover onto the glass.

Installation

Les LEDs sont des composants électroniques haut de gamme! Éviter de toucher la surface de diffusion avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Enlever le bouton tournant et guider le cache-piton vers le bas sur le câble de luminaire.

Débrancher la mise à la terre (contact à fiche). Passer le câble par la platine de fixation.

Installer la platine de fixation au plafond avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié.

Utiliser dans tous les cas les joints fournis.

Faire le branchement électrique aux borniers et procéder à la mise à la terre à la fiche de la platine de fixation.

Pour le pilotage numérique utiliser le bornier DA, DA.

Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne à la puissance maximale.

Pousser le cache-piton vers le plafond pour qu'il soit centré par la platine de fixation et le visser avec le bouton tournant.

Dévisser le couvercle et le monter.

Poser le verre sur le support et le centrer.

Réfixer le couvercle.

Kürzen des Leitungspendels

Die Leitung darf nur oben im Baldachin gekürzt werden.

Baldachinabdeckung demontieren.

Sicherungsschraube der Stahlseilklemme lösen und Stahlseil herausziehen.

Anschlussadern aus Netzteilklemme entfernen. Schrauben am Zugentlaster lösen.

Leitung auf gewünschte Länge kürzen und Mantelisolierung ca. 80 mm abisolieren.

Stahlseil ca. 75 mm abisolieren.

Adern ca. 7 mm absetzen und verzinnen.

Leitung mittels Zugentlaster fixieren.

Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss an Netzteilklemme vornehmen.

Shortening of flex suspension

The flex suspension must only be shortened at the canopy end.

Remove the canopy cover.

Loosen set screw of the steel wire clamp and pull out steel wire.

Remove connection lines from power supply unit terminal.

Loosen screws of the cable strain relief.

Shorten cable to the desired length and strip the coating about 80 mm.

Strip coating of steel wire about 75 mm.

Strip the lines approx. 7 mm and tin them.

Tighten cable by using the cable strain relief.

Make earth connection and electrical connection to the power supply unit terminal.

Raccourcir le câble de suspension

Le câble ne peut être raccourci qu'en haut dans le cache-piton.

Démonter le cache-piton.

Dévisser la vis de bornier de fixation et retirer le fil d'acier.

Enlever les brins de raccordement des bornes du boîtier d'alimentation.

Dévisser les vis du serre câble.


Raccourcir le câble à la longueur désirée et le dénuder à $\pm 80\text{ mm}$.

Dénuder le fil d'acier à $\pm 75\text{ mm}$.

Dénuder les conducteurs de $\pm 7\text{ mm}$ et l'étamer.

Fixer le câble avec le serre câble.

Procéder à la mise à la terre et au raccordement électrique aux bornes du boîtier d'alimentation.



Stahlseil 2x durch die Stahlseilklemme führen und Sicherungsschraube wieder fest anziehen.

Route the steel wire twice through the steel wire clamp and re-tighten the locking screw.

Faire passer 2 fois le filin d'acier à travers son bornier et bien resserrer la vis de sécurité.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern. Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt. Defective glass must be replaced.

Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarasser le des souillures. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Un verre endommagé doit être remplacé.

Austausch des LED-Moduls

Anlage spannungsfrei schalten.
Das LED-Modul dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.
Leuchte öffnen.
Lichtstreuenden Kunststoffzylinder abschrauben.
LED-Modul austauschen.
Montagehinweise des LED-Moduls beachten.
Lichtstreuenden Kunststoffzylinder aufschrauben.
Leuchte schließen.

Replacement of the LED module

Disconnect from main supply.
The LED module of this luminaire may only be exchanged by the manufacturer or by one of his assigned service technicians or an comparable person.
Open the luminaire.
Unscrew synthetic light-diffusing pipe.
Replace LED module.
Note installation instructions of the LED module.
Refix synthetic light-diffusing pipe.
Close the luminaire.

Remplacement du module LED

Débrancher l'installation.
Le module LED de ce luminaire ne doit être remplacé que par le fabricant ou un technicien de service agréé ou encore par une personne qualifiée.
Ouvrir le luminaire.
Dévisser le tube diffusant synthétique.
Remplacer le module à LED.
Respecter la fiche d'utilisation du module à LED.
Refixer le tube diffusant synthétique.
Fermer le luminaire.

Ersatzteile

Ersatzglas	11 003 148.0RG
LED-Netzteil	DEV-0391/550
LED-Modul 3000K	LED-0611/930
LED-Modul 4000K	LED-0611/940

Spares

Spare glass	11 003 148.0RG
LED power supply unit	DEV-0391/550
LED module 3000K	LED-0611/930
LED module 4000K	LED-0611/940

Pièces de rechange

Verre de rechange	11 003 148.0RG
Bloc d'alimentation LED	DEV-0391/550
Module LED 3000K	LED-0611/930
Module LED 4000K	LED-0611/940