


**BEGA****89 758.1**

Decken- und Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Ceiling and wall luminaire for indoor use

Plafonnier et applique pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Decken- und Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, seidenmatt mit Metallgehäuse, für alle Beleuchtungsaufgaben. Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird. Leuchte mit hoher Schutzart.

**Leuchtmittel**

Leuchte mit Schraubsockel E 27  
Lampenleistung max. 2 × 60 W  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E

**Mitgeliefertes Leuchtmittel**

2 × BEGA LED-Lampe **13548**  
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 2700 K  
dimmbar

**Mitgeliefertes Leuchtmittel**

2 × BEGA LED-Lampe **13586**  
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 41 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Produktbeschreibung**

Metalgehäuse, Oberfläche Farbe weiß  
Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt, mit Gleitriegelverschluss  
2 Befestigungsbohrungen ø 5,5 mm  
Abstand 187,9 x 68,4 mm  
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm max. 3 × 1,5<sup>□</sup>  
Anschlussklemme 2,5<sup>□</sup>  
Schutzleiteranschluss  
Fassung E 27  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 44  
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper ≥ 1 mm und Spritzwasser  
Schlagfestigkeit IK05  
Schutz gegen mechanische Schläge < 0,7 Joule  
⚡ – Sicherheitszeichen  
CE – Konformitätszeichen  
Gewicht: 3,4 kg

**Instructions for use****Application**

Ceiling and wall luminaire · indoor luminaire made of hand-blown opal glass, satin matt and metal housing, for all lighting tasks. They are ideal for places where a soft and uniform lighting distribution is required. Luminaire with a high protection class.

**Lamp**

Luminaire with screw base E 27  
Lamp output max. 2 × 60 W  
This product contains light sources of energy efficiency class E

**Supplied lamp**

2 × BEGA LED lamp **13548**  
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 2700 K  
dimmbare

**Supplied lamp**

2 × BEGA LED lamp **13586**  
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K  
dimmbare

Luminaire efficiency: 41 %

Detailed technical and lighting data for the lamps can be found in the data sheets on our website.

**Product description**

Metal housing, finish Colour white  
Hand-blown opal glass, satin matt, with sliding-bolt closure  
2 mounting holes ø 5.5 mm  
Distance apart 187,9 x 68,4 mm  
2 cable entries for through-wiring for mains cable up to ø 10.5 mm max. 3 × 1.5<sup>□</sup>  
Connection terminal 2.5<sup>□</sup>  
Earth conductor connection  
Lamp holder E 27  
Safety class I  
Protection class IP 44  
Protected against granular foreign bodies ≥ 1 mm and splash water  
Impact strength IK05  
Protection against mechanical impacts < 0.7 joule  
⚡ – Safety mark  
CE – Conformity mark  
Weight: 3.4 kg

**Fiche d'utilisation****Utilisation**

Plafonnier et applique · luminaire d'intérieur en verre opale soufflé à la bouche, satiné mat avec armature métallique, pour toutes sortes d'éclairage. Partout là où l'on exige une répartition lumineuse douce et uniforme. Luminaire avec degré de protection élevé.

**Source lumineuse**

Luminaire avec culot E 27  
Puissance de lampe max. 2 × 60 W  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

**Lampe fournie**

2 × lampe LED BEGA **13548**  
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 2700 K  
pour variation

**Lampe fournie**

2 × lampe LED BEGA **13586**  
LED Retrofit 7 W · 805 lm · 3000 K  
pour variation

Rendement du luminaire en service : 41 %

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

**Description du produit**

Armature métallique, finition Couleur blanc  
Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat, avec fermeture à baïonnette  
2 trous de fixation ø 5,5 mm  
Entraxe 187,9 x 68,4 mm  
2 entrées de câble pour branchement en dérivation câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm max. 3 × 1,5<sup>□</sup>  
Bornier 2,5<sup>□</sup>  
Raccordement à la terre  
Douille E 27  
Classe de protection I  
Degré de protection IP 44  
Protection contre les corps solides ≥ 1 mm et les projections d'eau  
Résistance aux chocs mécaniques IK05  
Protection contre les chocs mécaniques < 0,7 joules  
⚡ – Sigle de sécurité  
CE – Sigle de conformité  
Poids: 3,4 kg

## Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Montage

Netzanschlussleitung in das Leuchtenunterteil einführen.  
Bei Wandmontage Gebrauchslage beachten »Pfeil unten«.  
Leuchtenunterteil mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen.  
Dabei unbedingt beiliegende Dichtungen verwenden.  
Schutzleiterverbindung herstellen.  
Silikonschläuche über Anschlussadern schieben und elektrischen Anschluss vornehmen.  
Lampe einsetzen.  
Opalglas in das Leuchtenunterteil mit dem Gleitriegelverschluss einsetzen. Rechts herum bis zum Anschlag drehen.

## Der Gleitriegelverschluss

Der Gleitriegelverschluss ermöglicht eine sichere, erschütterungsfeste Montage der Gläser auf der Armatur.

Glas so auf die Armatur aufsetzen, dass die Haltefedern in die Aussparungen des Glasrandes passen.  
Glas durch Rechtsdrehung bis zum Anschlag hin auf der Armatur befestigen. So wird das Glas sicher und erschütterungsfest gehalten. Das Abnehmen des Glases erfolgt durch Linksdrehung.

## Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten.  
Glas durch Linksdrehung abnehmen.  
Glas reinigen.  
Nur Lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden.  
Lampe wechseln.  
Glas in Armatur einsetzen und durch Rechtsdrehung bis zum Anschlag festsetzen.

## Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

## Installation

Pass the mains supply cable through the mounting plate.  
Notice position of application »arrow down« when installed at the wall.  
Fix base of the luminaire with enclosed or any other suitable fixing material on to the mounting surface.  
It is imperative to use the enclosed gaskets. Make earth conductor connection.  
Push silicone sleeves over the lines and make electrical connection.  
Insert lamp.  
Insert the opal glass into the luminaire base with sliding bolt glass closure and turn the glass clockwise up to the stop.

## The sliding-bolt closure

The sliding-bolt closure provides a safe and vibration-resistant holding of glass.

Place glass to the base plate and observe that the holding springbolts fit into the notches of the glass.  
Turn the glass clockwise until it is locked. Thus, you reach a safe and vibration-resistant holding of the glass.  
To release the glass from the base plate, turn it counter-clockwise.

## Relamping · Maintenance

Disconnect from main supply.  
Remove glass turning it counter-clockwise.  
Clean glass.  
Use only solvent-free cleansers.  
Change the lamp.  
Place glass into fitter and turn it clockwise until the stop.

## Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

## Installation

Introduire le câble d'alimentation dans le luminaire.  
Pour installation au mur veiller à la position d'utilisation »flèche en bas«.  
Fixer la platine du luminaire avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié. Utiliser dans tous les cas les joints fournis.  
Mettre à la terre.  
Enfiler les gaines de silicone sur les fils de raccordement et procéder au raccordement électrique.  
Installer la lampe.  
Placer le verre dans la platine du luminaire et visser avec fermeture à baïonnette - jusqu'à la butée.

## La fermeture à baïonnette

La fermeture à baïonnette nous rend la possibilité d'une fixation du verre assez sûr et bien protégé contre des vibrations.

Placer le verre sur l'armature de façon que les ressorts de retenue vont bien dans les encoches dans le bord du verre.  
Pour fixer le verre sûrement tourner le vers la droite jusqu'à l'arrêt. Cela garde le verre en sécurité et résistant aux vibrations.  
L'enlèvement du verre est pratiqué en le tournant vers la gauche.

## Changer la lampe · Entretien

Débrancher l'installation.  
Dévisser le verre en le tournant vers la gauche.  
Nettoyer le verre.  
N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.  
Changer la lampe.  
Placer le verre dans l'armature et le fixer en le tournant vers la droite jusqu'à l'arrêt.

## Ersatzteile

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Ersatzglas              | 11 002 770.0R G |
| LED-Leuchtmittel 2700 K | 13 548          |
| LED-Leuchtmittel 3000 K | 13 586          |
| Fassung                 | 63 000 187      |

## Spares

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Spare glass     | 11 002 770.0R G |
| LED lamp 2700 K | 13 548          |
| LED lamp 3000 K | 13 586          |
| Lampholder      | 63 000 187      |

## Pièces de rechange

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Verre de rechange | 11 002 770.0R G |
| Lampe LED 2700 K  | 13 548          |
| Lampe LED 3000 K  | 13 586          |
| Douille           | 63 000 187      |