



CoreLine Trunking

LL212X 7x1.5 BC

Coreline Trunking Gen2

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De nieuwe reeks CoreLine Lichtlijn LED-producten kunnen worden gebruikt om algemene verlichting te vervangen door LED. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is enkel een kwestie van omschakelen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Accessoirekleur	Wit
Code productfamilie	LL212X [Coreline Trunking Gen2]
Waardeschaal	Goed
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	1.130 mm
Totale breedte	80 mm
Totale hoogte	50 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	50 x 80 x 1130 mm
Materiaal	Staal
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]

IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Productgegevens	
Full EOC	871951410840000
Productnaam voor bestelling	LL212X 7x1.5 BC
Bestelcode	10840000
Lokale code	10840000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	910925867583
Volledige productnaam	LL212X 7x1.5 BC
EAN/UPC - Case	8719514108400

Maatschets



LEDALITE
par @Signify

Encastré

Directives d'installation pour unités autonome Formule integral et redigitec

01 00 00 00 00

Directives d'installation pour unités autonome Formule integral et redigitec

01 00 00 00 00

Préparer les luminaires pour le montage

1. Placer la languette de montage

2. Insérer la bague de fixation

3. Serrer la bague de montage

4. Monter dans un plafond à profil en T

5. Fixer les luminaires

6. Vérifier la tension des câbles

