

# Productdatablad

## eNet radiografische jaloezieactor 1-voudig mini



### Artikelnr.

FM J 50700 UP

### eNet radiografische jaloezieactor 1-voudig mini

Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf Q4/2023.

### Bedoeld gebruik

- Bedienen van elektrisch aangestuurde zonweringen zoals jaloezieën, rolluiken en markiezen
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 in combinatie met een geschikte deksel
- Montage in opbouwdoos of inbouwadapter voor minibehuizing (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds

### Producteigenschappen

- Bedrijfsstandenschakelaar voor het omschakelen naar jaloezieactor, rolluikactor of parametring via de eNet server
- Positionering van jaloezie en lamellen via scèneoproep
- Positie voor zonwering en schemering kunnen worden opgeslagen
- Statuserugmelding aan radiografische zender
- Uitgang kan met de Prog-knop geschakeld worden
- Zonweringlooptijd kan worden opgeslagen
- Lamellenomschakeltijd kan worden opgeslagen
- Doek spannen bij markiezen
- Statusindicatie met led

### Met eNet server instelbaar:

- Omschakeltijd bij richtingsverandering
- Looprichting omkeerbaar
- Bedieningsvergrendelingen
- Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm

### Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware
- Repeaterfunctie
- Foutengeheugen uitlezen

### Technische gegevens

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Nominale spanning:                     | AC 230 V ~, 50/60 Hz |
| Omgevingstemperatuur:                  | -25 ... +70 °C       |
| Minimale aanstuurtijd in bedrijfsstand |                      |
| Jaloezie:                              | 0,1 s                |
| Rolluik:                               | 0,3 s                |
| Contactbezetting:                      | μ                    |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Stand-by-vermogen:           | max. 0,5 W                       |
| Looptijd:                    | 1 ... 600 s                      |
| Fabrieksinstelling looptijd: | 120 s                            |
| Lamellen-versteltijd:        | 0 ... 10 s                       |
| Belasting                    |                                  |
| Motoren:                     | 1000 W                           |
| Aansluitwijze:               | schroefklemmen                   |
| massief:                     | 1 x 0,75 ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| soepel met adereindhuls:     | 1 x 0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Afmetingen (Ø x H):          | 53 x 28 mm                       |
| Radiofrequentie:             | 868,0 ... 868,6 MHz              |
| Zendvermogen:                | max. 20 mW                       |
| Zendbereik in vrij veld:     | typ. 100 m                       |
| Ontvangercategorie:          | 2                                |

