

Transformator ferromagnetyczny 35 W z połączeniami kablowymi po stronie pierwotnej i wtórnej

320-00001

4 year warranty

Ten transformator ferromagnetyczny ma pojemność 35 W. Jest odpowiedni do stosowania z niskonapięciowymi obciążeniami (12 V). Lampy mogą być w takim przypadku ściemniane za pomocą sterowania fazowego i uniwersalnych ściemniaczy. Szybkie i prawidłowe podłączenie wymaga podłączenia kabla po stronie pierwotnej do mini-skrzynki rozdzielczej Niko. Przewód silikonowy po stronie wtórnej można podłączyć bezpośrednio do obciążenia. Transformator nadaje się również do montażu podtynkowego w meblach. Wyposażony jest w zintegrowaną ochronę termiczną oraz zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe i przed przegrzaniem. Transformator cechuje stopień ochrony IP40.



Dane techniczne

Transformator ferromagnetyczny 35 W z połączeniami kablowymi po stronie pierwotnej i wtórnej

- Funkcja: transformator ferromagnetyczny
- Napięcie wejściowe: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 45 x 76 x 59 mm
- Niko_PrimaryWireConnection: podwójnie izolowany kabel zasilający z końcówkami kablowymi: 2 x 0,75 mm², długość 30 cm
- Niko_SecondaryWireConnection: kabel teflonowy (200°C): 2 x 0,75 mm², długość 30 cm
- Niko_NumberOfExits: 1
- Niko_OutputVoltage: 11,5 V AC, 35 kHz
- Niko_MaximumCapacity: 35 W
- Maksymalna temperatura otoczenia: +25°C
- Minimalna średnica wiertła: 63,5 mm
- Niko_Application: nadaje się do montażu podtynkowego w meblach
- Metoda montażu: montaż podtynkowy
- Niko_Protection: resetowane zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem (przerwanie napięcia w celu ponownego aktywowania zabezpieczenia)
- Stopień ochrony: IP20
- Klasa ochrony: Class III device: SELV (safety extra low voltage), suitable as a power supply for class III loads
- Kolor wykończenia: black
- Niko_MaterialUpperframe: plastik
- Niko_MD_Hallmark: ENEC
- Oznaczenia: CE
- Waga: 750 g

