


dimmer led 100VA 400 W/VA (6523 UR-103)

(2CKA006512A0344)



4011395231890



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401156190
Fabrikantnummer	2CKA006512A0344
EAN code	4011395231890
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	Basiselement dimmen

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)

Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. vermogen (VA)	2/400
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/60
Stuurspanning (V)	220/240
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	40
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Slagvastheid	IK00
Aansluitwijze	Schroefklem
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa

Nee

Met IFTTT ondersteuning

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-dimmer-led-100va-400-w-va-6523-ur-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Producteigenschappen:

- Busch-draaidimmer Inbouw led.
- 2-400 watt.
- Zeer lage inbouwdiepte: < 20 mm.
- Zonder bevestigingsklauwtjes. Met draaibediening, drukwisselschakelaar en softvergrendeling.
- 2-draads aansluittechniek (de nul is niet nodig).
- Geoptimaliseerd voor het dimmen van Retrofit-led-lampen (LEDi).
- Voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi).
- Voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi) aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren.
- Voor gloeilampen, 230V-halogeengloeilampen, laagvolthalogeenvlampen met conventionele of elektronische transformatoren en dimbare halogeen-energiespaarlampen.
- Gelijktijdige aansluiting van LEDi en conventionele verlichting is mogelijk.
- Met manueel instelbare Bedrijfsmodus: faseaansnijding / faseafsnijding.
- Met instelbare minimale / maximale helderheid.
- Geluidarm door toepassing van MOS-FET-transistoren.
- Kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering).
- Zonder centraalplaat.
- Nominale spanning: 230 V~, + 10 % / - 10 %
- Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz.
- Nominaal vermogen: 2 - 100 W/VA (faseaansnijding).
- Nominaal vermogen: 2 - 400 W/VA (faseafsnijding) ./.
- Bij conventionele (gewikkelde) transformatoren rekening houden met ca. 20 % transformatorverliezen.
- Bij elektronische transformatoren rekening houden met ca. 5 % transformatorverliezen.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA