


bewegingsmelder 1,10m Standard Gira F100 wit (S3000)

(5373112)



4010337050087



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401177561
Fabrikantnummer	5373112
EAN code	4010337050087
Merk	Gira
Productgroep	Bewegingssensor-element
Serie/Programma	Gira F100
Artikelnummer oud	5373112
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Gira F100
Filter_typen_product	Bewegingsmelders \$Basismateria

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Montagehoogte (m)	1.1
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	25

Max. reikwijdte frontaal (m)	40
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
Vrije dierzone	Ja
Trappenhuisbewaking	Ja
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Max. nalooptijd (min)	2
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	180/180
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-bewegingsmelder-1-10m-standard-gira-f100-wit-s3000>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Voor basiselementen S3000 art.nr: 540300, 540700, 540400, 540500, 541000, 540000, 540100, 540200, 540900

Kenmerken

Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.

Toe te passen met system 3000 schakel- of dimbasiselementen (zie hierboven).

Instelbare lichtsterktegrenswaarde en gevoeligheid instelbaar in vier standen.

Bij aansluiting van een system 3000 basiselement voor neveneenheid met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.

De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk.

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA