


Busch-Wächter 180 comfort bewegingssensor met selectlens future linear - aluzilver (64762-83)

(2CKA006800A2961)



4011395295076



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401297786
Fabrikantnummer	2CKA006800A2961
EAN code	4011395295076
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Bewegingssensor-element
Serie/Programma	Future linear
Filter_kleur	Zilver
Filter_serie	Busch-Jaeger future linear studiowit\$Busch-Jaeger solo studiowit
Filter_typen_product	Bewegingsmelders \$Basismateriaal

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Montagehoogte (m)	1.2
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	12

Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
Vrije dierzone	Ja
Trappenhuisbewaking	Nee
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP21
Bedrijfsmodusschakelaar	Ja
Min. nalooptijd (s)	2
Max. nalooptijd (min)	32
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/180
Kleur	Aluminium
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9006
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar	Ja
Met oriëntatieverlichting	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-busch-wachter-180-comfort-bewegingsfuture-linear-aluzilver-64762-83>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Bewegingssensor voor het automatisch schakelen van verbruikers, afhankelijk van beweging en lichtniveau. Montage hoogte tussen de 0,8 en 1,2 meter. Deze bewegingssensor kan tevens toegepast worden in openbare trappenhuizen en is lokaal te bedienen door knoppen op de sensor zelf en via een impulsschakelaar. Met te selecteren uitschakel waarschuwing.

Uitbereiding van detectiebereik mogelijk door master-slave combinatie. Let op: betreft alleen opbouwdeel. Ook benodigd is basissokkel. Compatible sokkels: relaissokkel flex 1-voudig 64811U, e-contactsokkel flex 1-voudig 64814U, relaisokkel flex 2-voudig 64821U, led-tipdimmersokkel flex 1-voudig 64851 U en nevenpostsokkel flex 64891 U.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA