


# Busch-free@home® flex-dimmer set - Future-84 Wireless (62851 UJ-84-WL)

(2CKA006200A0294)



4011395294178



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401312220
Fabrikantnummer	2CKA006200A0294
EAN code	4011395294178
Merk	Busch-Jaeger
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	FlexTr., F@H/FlexTr-WL
Bedieningswijze	Druktoets
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	25
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	3/100
Nom. belasting inductiestroom (VA)	3/240
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	3/100
Max. schakelvermogen LED (W)	240
Filter_serie	Busch-Jaeger dimmer\$Busch-Jaeger future linear stud

## Technische details

Samenstelling	Basiselement met complete behu
Ingang voor nevenunit	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/50
Stuurspanning (V)	230/230
Schakelmateriaalbreedte (mm)	80
Schakelmateriaalhoogte (mm)	80
Schakelmateriaaldiepte (mm)	45

Aantal modules (bij modulair systeem)	0
App besturing via Bluetooth	Ja
Slagvastheid	IK00
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75/2.5
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Minimale helderheid instelbaar	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/busch-jaeger-busch-freeathomer-flex-dimmer-set-future-84-wl>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Busch-free@home® flex-dimmer set Future-84 Wireless

Busch-free@home® flex-dimmer set bestaande uit insert 64851 U, bedienelement 62721-WL, afdekkingen future Studiowit en afdekraam 1-voudig. Te gebruiken met de Busch-free@home NextApp.

**Ge genereerd op datum: 27-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA