

**EnOcean Easyclickpro Modul Schalten,  
2 Kanal, 16A, 2 TE**

**PRODUKT DATENBLATT**



|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Max. Schaltstrom                 | 16A      |
| Verschiedene Phasen anschließbar | Ja       |
| Breite in Teilungseinheiten      | 2        |
| Vor Ort-/Handbedienung           | Ja       |
| Mit LED-Anzeige                  | Ja       |
| Max. Schaltleistung              | 3500W    |
| Geeignet für C-Last              | Ja       |
| Max. Anzahl der Schaltausgänge   | 2        |
| Mit Busankopplung                | Ja       |
| 2-Kanal 16A                      | ja       |
| 6-Kanal 16A                      | nein     |
| Modulare Erweiterungsmöglichkeit | Ja       |
| geeignet für EVG's               | Ja       |
| Spannungsvers. integr.           | nein     |
| 4-Kanal 10A                      | nein     |
| Andere Bussysteme                | sonstige |
| Montageart                       | REG      |

## EnOcean Easyclickpro Modul Schalten, 2 Kanal, 16A, 2 TE

Das Easyclick-Modul-Schalten empfängt seine Telegramme über das externe Easyclick-Antennen-Modul und setzt die eingestellten Funktionen und Parameter über seine Leistungsteile um. Die Easyclick-Module werden über Modular-Stecker-Kabel miteinander verbunden. Das Easyclick-Modul-Schalten dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen über Drehschalter auswählbaren Funktionen und Parametern. Die 2 Kanäle sind unabhängig voneinander programmierbar und für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.

Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS.

Wählbare Funktionen sind z. B. 1-Tastfunktion, Zeitfunktionen, Lüftersteuerung, Fensterkontakt, Lichtszenensteuerung, Hotel-Card-Schalter, zeitgesteuerte Netzabschaltung, Temperaturregelung etc.

### Technische Daten:

Reiheneinbaugerät zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene 36 mm breit (2 TE)

Eigenverbrauch Standby = ca. 0,25 W, Betrieb = ca. 46 mA/1,1 W

2 Relaisausgänge 16 A

Drehschalter für Funktionen und Parameter

Modularbuchsen, LRN/CLR Taste, LED-Anzeige

inkl. Verbindungskabel 30 cm

Schutzart IP 20

Approbationen CE; KEMA/KEUR

**Erforderliches Zubehör:** Antenne D 450 ANT und Spannungsversorgung D 942 SPV bzw. D 454 FU-SPV 4REG

| Bestellnummer | Artikelnummer | EAN           |
|---------------|---------------|---------------|
| 00324873      | D 452 FU 2REG | 4010105324877 |

---

### PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company  
Daimlerstraße 4  
58553 HALVER  
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001  
Fax: 02353 9118 311  
mail: [peha@honeywell.com](mailto:peha@honeywell.com)  
[www.peha.de](http://www.peha.de)

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA