

## eNet draadloze wandzender 1-voudig System 55 inbedrijfstellingswip



| Specificatie                                                                       | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 5331 00  | 1  | 133,04             | 42 | 4010337116509 |

### Kenmerken

- De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando's door aan de eNet draadloze ontvangers.
- Probleemloze uitbreiding van bestaande schakelaarcombinaties.
- De montage kan zonder opbouwbehuizing of apparaatdoos worden uitgevoerd.
- De draadloze wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
- Overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's.
- Omschakelfunctie, geoptimaliseerd voor het aansturen van tastactoren.
- Wip instelbaar als kanaal- of scènefunctie.
- 2-kleurige leds rechts en links van de toetsen voor signalering.
- Batterijgevoed apparaat.

Met eNet server instelbaar:

- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
- Signalering van de overdrachtstatus uitschakelbaar.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Scènes Alles aan en Alles uit, drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar.
- Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken.
- Update van de apparaatsoftware.
- Lokalisering van het apparaat.

### Technische gegevens

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Radiofrequentie:      | 868,3 MHz        |
| Bereik (vrije veld):  | ca. 100 m        |
| Nominale spanning:    | DC 3 V           |
| Batterij              |                  |
| - Type:               | 1x CR 2450N      |
| - UN-nummer:          | 3091             |

Bereik (vrije veld):

ca. 100 m

---

## Aanwijzingen

- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
- De draadloze wandzender wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenet moet apart worden besteld.
- Bij gebruik van wippenets van metaal en/of afdekramen van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.

---

## Levering

- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
-