

## eNet draadloze schakel- of drukactor 2-voudig Mini



| Specificatie | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|              | 5425 00  | 1/5 | 132,56             | 42 | 4010337774228 |

### Kenmerken

- Met de eNet draadloze schakel- of tastactor kunnen verlichting en motoren worden geschakeld.
- Bedrijfsmodi: Schakelactor of tastactor gemeenschappelijk voor beide uitgangen.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Scènebedrijf.
- Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden).

Met eNet server instelbaar:

- Knipperfunctie.
- Nalooptijd.
- In- resp. uitschakelvertraging.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Minimale schakelherhaaltijd.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Repeaterfunctie.
- Lokalisering van het apparaat.

### Technische gegevens

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Nominale spanning:               | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by:                        | max. 0,5 W         |
| Omgevingstemperatuur:            | -25 °C tot +70 °C  |
| Schakelvermogen AC 230 V:        | 16 A/AC1           |
| Aansluitvermogen                 |                    |
| - Gloeilampen:                   | 2300 W             |
| - HV-halogenen:                  | 2000 W             |
| - gewikkelde trafo:              | 1000 VA            |
| - Tronic-trafo:                  | 1500 W             |
| - TL-lampen, niet-gecompenseerd: | 920 VA             |
| - Ledlampen:                     | typ. 500 W         |
| - Spaarlamp:                     | typ. 500 W         |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - Motoren:               | 450 W               |
| - Capacitieve belasting: | 690 VA (560 µF)     |
| Aansluitingdoorsnede:    | max. 4 mm²          |
| Radiofrequentie:         | 868,0 tot 868,6 MHz |
| Bereik (vrije veld):     | ca. 100 m           |

---

## Aanwijzingen

- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

---

## Afmetingen in mm

|      |      |
|------|------|
| Ø 53 | H 28 |
|------|------|