


## Hoofdschakelaar kasten



## NXT HS-H2 hoofdschakelaarkast

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                      | <b>AT91018</b>               |
| EAN:                                    | 8712259533889                |
| Breedte                                 | 220 mm                       |
| Hoogte                                  | 190 mm                       |
| Nominale stroom                         | 40 A                         |
| Fasen                                   | 1-fase bedraad               |
| Hoofdschakelaar                         | 40 A                         |
| Aansluitdraden                          | Ja                           |
| Aantal en type FI/LS-schakelaar         |                              |
| Montagewijze                            | Kast gemonteerd/basisframe   |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP20                         |
| Breedte in module-eenheden              | 12                           |
| Diepte                                  | 110 mm                       |
| Aanbouwmogelijkheid                     | Ja                           |
| Materiaal behuizing                     | Kunststof                    |
| Aantal fasen                            | 1                            |
| Afsluitbaar                             | Ja                           |
| Overspanningsbeveiliging                | Nee                          |
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA         |                              |
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA        |                              |
| Met transparant deksel                  | Nee                          |
| Beveiliging                             | Installatie-/aardlekautomaat |
| Totaal aantal groepen                   |                              |
| Aantal directe groepen                  |                              |
| Aantal lichtgroepen                     |                              |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar |                              |
| Aantal aardlekautomaten                 |                              |
| Aantal boogfout detectie apparaten      |                              |
| Bescherming hoofdschakelaar             | Nee                          |
| Aantal polen hoofdschakelaar            | 2                            |
| Hoofdschakelaar - nom. stroom           | 40 A                         |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)   | Nee                          |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity) | Nee                          |
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)   | Nee                          |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)       | Nee                          |
| Aantal uitgangen                        |                              |
| Geschikt voor data                      | Nee                          |
| Kookgroep                               | Geen                         |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep      | Nee                          |
| Met contactdoos                         | Nee                          |
| Met beltransformator                    | Nee                          |
| Type overspanningsbeveiliging           | -                            |
| Met meter                               | Nee                          |
| Inbouwdiepte                            | 55 - 55 mm                   |

Hoofdschakelaarkasten zonder uitvoerbrug. Eenvoudig te installeren onder de Click-mate NXT Groepenkasten of uitbreidingskasten.

Op zoek naar een andere samenstelling of andere componenten? Met de Click-mate NXT Assistant stelt u als installateur heel eenvoudig zelf uw maatwerk groepenkast samen voor uw projecten!