



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Geleiderdiameter	1,50 + 2,50mm ²
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
TouchDim-compatibel	Ja
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale frequentie	50 Hz
nominale spanning	230 V
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Lengte net	108 mm
Breedte-net	90 mm
Hoogte net	60 mm
Gewicht	0,2 kg

Aanbestedingstekst

DALI-stuurapparaat met geïntegreerde RJ45 LAN-module. Het stuurapparaat met Connect-uitrusting maakt een master-slavenetwerk met max. 10 stuurapparaten via LAN mogelijk. Voor de aansluiting, ingebruikname en bediening van LiveLink-sensoreenheden, LiveLink-DALI-toetskoppelingen en DALI-armaturen die werken met radiosignalen. Het stuurapparaat kan max. 64 DALI-deelnemers beheren. Snelle en eenvoudige ingebruikname dankzij voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) waarin alle gegevens gedefinieerd zijn die van belang zijn voor de planning. De armaturen en LiveLink-systeemcomponenten worden geadresseerd door middel van een app op een tablet (iOS/Android). Volautomatische (automatisch aan/uit) of halfautomatische (alleen automatisch uit) regeling op basis van aanwezigheidsdetectie, toetsfuncties vrij programmeerbaar. De Connect-uitrusting leent zich tot zowel aansturing van één ruimte per stuurapparaat als aansturing van de volledige installatie via een master-slaveschakeling, voor bijvoorbeeld sporthallen. Het stuurapparaat met geïntegreerde 230V-voeding is ontworpen voor installatie op een DIN-rail (TS35). De ingebruikname met de app LiveLink Install gebeurt door middel van een tablet via een WLAN-verbinding (WPA2-versleuteling). Met DALI-interface voor de aansluiting van armaturen, LiveLink-sensoren en toetskoppelingen. Optioneel te bedienen via tablet, smartphone of installatietoetsen. RJ45-bus voor integratie in het voorhanden netwerk met LAN of WLAN-router. Optioneel te bedienen via tablet, smartphone of installatietoetsen. Voor de ingebruikname en de bediening met een tablet of smartphone moet het stuurapparaat verbonden zijn met een WLAN-compatibele router (min. conform IEEE 802.11b).