


Produktbezeichnung ET-111C
Artikelnummer 40039
Hersteller ETHERMA



Produktbeschreibung

Funkempfänger für LAVA LITE, in UP-Dose, 10A

Der Funkempfänger ET-111C ermöglicht einfaches Schalten von elektrischen Heizgeräten sowie Fußbodenheizungen. Der Empfänger kann mit dem ET-14A die Raumtemperatur sowie in Verbindung mit dem Fernfühler ET-EF-111 auch die Fußbodentemperatur steuern. Der Frequenzbereich 868 MHz garantiert eine große Reichweite und optimale Verbindung. Montage in UP-Dose, Schaltstrom: 10 A, Abmessungen: 50x47x33 mm, Schutzart: IP 20, Sendfrequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.

Technische Details

Geeignet für Dimmer	Nein	Anzahl der Relais	1
Geeignet für Pulsdrücker	Nein	RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Geeignet für Rollladenschalter	Nein	Funkfrequenz	868 Megahertz
Geeignet für Jalousieschalter	Nein	Codelänge (Bit)	0
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	Nein	Anzahl der Befehle	0
Geeignet für Schalter	Ja		
Im Gehäuse	Nein		
Im Röhrensockelgehäuse	Nein		
Als Modul/Platine	Ja		
Stromversorgung	230 V AC		
Tast-Betrieb	Nein		
Schalt-Betrieb	Ja		
Mit Funkhandsender	Nein		
Mit Funkcodiergerät	Nein		
Mit Funktaster	Nein		
Montageart	Unterputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Werkstoffgüte	Duroplast		
Halogenfrei	Nein		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube		
Farbe	weiß		
Transparent	Nein		
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20		
Schutzart (NEMA)	sonstige		
Modulation	UKW (FM)		

Rollingcode-System	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein