

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Aansluitkast met ingebouwde Stuurapparaat voor de automatische vermogensreductie/ nachtverlaging van de helderheid voor inbouw in lichtmasten en Voor gebruik in het modulaire systeemholderarmatuurprogramma.
Naar keuze : Door een geschakelde stuurfase of door de virtuele middernachtsberekening.

Productbeschrijving

Aansluitkast volgens
DIN VDE 0660 · Teil 505 en DIN 43628
Het huis is van slagvaste kunststof
Brandbeveiliging volgens UL94-V2
Huisdeksel met schroefbevestiging
2 bevestigingsslobgaten $\varnothing 7$ mm
Afstand 275 mm
voor inbouw in masten $\varnothing \geq 120$ mm
Deurgrootte vanaf 80 x 300 mm
Kabelinvoeren met kunststof afdichting voor doorvoerbedrading voor 2 kabels tot 5×16 of voor 3 kabels tot 5×6
2 kabelinvoeren met afdichtingsnippel voor armatuur aansluitkabel $5 \times 1,5$
2 zekeringhouders met schroefkop voor smeltzekering Neozed D01 tot 16 A met ingezette zekeringen Neozed D 01 6 A
Stroomvoorziening via DALI-bus voor tot 9 standaard DALI-lasten
Instellingen via schuif- en draaischakelaars
Voedingsspanning:
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
Maximale ingangsstroom: 3 mA
Maximaal opgenomen vermogen: < 0,75 W
DALI-uitgangsstroom: 20 mA
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 55 °C
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 54
Beschermd tegen stof en spatwater
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,8 kg

Opmerking:

De DALI-vermogensreductor wordt met netspanning gevoed en stelt 20 mA DALI-stroomvoorziening ter beschikking voor tot 9 DALI-bedrijfsapparaten (elk 2 mA).
Niet geschikt voor gebruik met een afzonderlijke DALI-stroomvoorziening.
In een DALI-lijn mogen geen andere vermogensreductoren ingebouwd zijn.
Het gebruik van een DALI-vermogensreductor vormt samen met de max. 9 DALI-bedrijfsapparaten in de armaturen een zelfvoorzienend, afgesloten DALI-systeem.

