

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt**Anwendung**

Ortsfeste steuerbare Anschlussssäule zum Betrieb in einem vorhandenen DALI System. Für den elektrischen Anschluss von ortsveränderlichen Gartenleuchten oder elektrisch betriebenen Gartengeräten.

Jede der Steckdosen ist einzeln schaltbar. Die Konfiguration erfolgt über die komfortable und kostenlose Software DALI-Cockpit. Eine Konfiguration ist außerdem auch per Smartphone über die App BEGA Tool in Verbindung mit dem Bluetooth-DALI-Gateway möglich.

Produktbeschreibung

Anschlussssäule besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®. Geräteträger und Abdeckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Farbe Grafit.

Anschlussssäule mit Aufschraubsockel aus Stahl feuerverzinkt nach EN ISO 1461 für die Montage auf ein bauseitig erstelltes Fundament oder andere befestigte Flächen, z. B. Terrassen und Wegeplatten. Sockelplatte mit 3 Befestigungsbohrungen $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ · Teilung 120° · Teilkreis $\varnothing 60 \text{ mm}$. 3 Schutzkontakt-Steckdosen 13 A · 250 V ~ Steckertyp G: in Großbritannien („Commonwealth-Stecker“) verbreitetes System. Geeignet für eine elektrische Belastung nach DIN VDE 0620-2-1 mit Schutzkontaktstecker nach DIN 49441 oder DIN 49406. Einschaltstrom je Steckdose max. 100 A. Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel $\varnothing 8\text{-}14 \text{ mm}$, max. $5 \times 2,5$. Schutzklasse I. Schutzart IP 44. Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper $\geq 1 \text{ mm}$ und Spritzwasser (bei geschlossenem Klappdeckel). **CE** – Konformitätszeichen. Gewicht: 3,4 kg.

Ergänzungsteile

70730 Verteilerdose für den Einbau ins Erdreich mit 7 Leitungseinführungen. Klemme 5×4 .

71075 Bluetooth-DALI-Gateway für die Hutschienenmontage.

71024 DALI-USB-Schnittstelle für den Einbau in Schalter- und Hohlraumboxen oder vorhandenen Anschlusskasten.

71054 DALI-USB-Schnittstelle für die Hutschienenmontage.

71094 DALI-Stromversorgung 30 mA für den Einbau in Schalter- und Hohlraumboxen oder vorhandenen Anschlusskasten.

70866 DALI-Stromversorgung 240 mA für die Hutschienenmontage.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

