

Productdatablad

eNet radiografische schakel-/pulsactor 1-voudig potentiaalvrij mini



Artikelnr.

FM AS PF 10 UP

eNet radiografische schakel-/pulsactor 1-voudig potentiaalvrij mini

Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf Q4/2023.

Bedoeld gebruik

- Schakelen van verlichting
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 in combinatie met een geschikte deksel
- Montage in opbouwdoos of inbouwadapter voor minibehuizing (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds

Producteigenschappen

- Bedrijfsstandenschakelaar voor het omschakelen naar schakel/pulsactor of parametringering via de eNet server
- Statuserugmelding aan radiografische zender
- Scènebedrijf mogelijk
- Uitgang kan met de Prog-knop geschakeld worden
- Statusindicatie met led

Schakelbedrijf:

- Inschakeltelegram: apparaat wordt ingeschakeld
- Uitschakeltelegram: apparaat wordt uitgeschakeld

Pulsbedrijf:

- Het relaiscontact blijft net zolang gesloten als in- of uitschakeltelegrammen worden ontvangen
- De maximale inschakelduur is 60 seconden

Met eNet server instelbaar:

- Knipperfunctie
- Nalooptijd
- In-/uitschakelvertraging
- Maak- of verbreekcontact
- Uitschakelwaarschuwing
- Minimale schakelherhalingsstijd
- Bedieningsvergrendelingen
- Continu-aan, continu-uit

Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware
- Repeaterfunctie

- Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:	-25 ... +70 °C
Schakelstroom bij 35 °C	
Ohms:	16 A (AC1)
Bij schakelstroom > 10 A aansluitader 2,5 mm ²	
Fluorescentielampen:	4 AX
Contactbezetting:	μ
Stand-by-vermogen:	0,5 W
Belasting bij 35 °C	
Gloeilampen:	2300 W
HV-halogenelampen:	2000 W
Elektronische trafo's:	1500 W
Inductieve trafo's:	1000 VA
HV-ledlampen:	typ. 500 W
Spaarlampen:	typ. 500 W
Fluorescentielampen niet gecompenseerd:	920 VA
Capacitieve last:	690 VA (560 μF)
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,75 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,75 ... 2,5 mm ²
Afmetingen (Ø x H):	53 x 28 mm
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m
Ontvangercategorie:	2

