


# Productdatablad

## Smart Radio DAB+ Bluetooth®, set mono



Artikelnr.

DAB LS1 BT SW

### Smart Radio DAB+ Bluetooth®, set mono

inclusief netvoeding  
met één luidspreker

### Bedoeld gebruik

- DAB-ontvangst in frequentiebereik 174 MHz tot 240 MHz
- VHF-ontvangst in frequentiebereik 87,5 MHz tot 108 MHz
- Weergave en sturing van muziek van mobiele apparaten over Bluetooth®
- Montage op inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
- Diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 40 mm

### Producteigenschappen

- Digital radio met display en tiptoetsen
- Front van echt glas
- Stereo-ontvangst
- Aansluitklemmen voor twee luidsprekers
- Stereo-/mono-omschakeling
- Eenvoudige bediening
- Geïntegreerde antenne voor DAB+ en VHF
- Goede ontvangstkwaliteit
- Zenderzoeken automatisch
- Opslaan van 8 favoriete zenders DAB+ en 8 favoriete zenders VHF (blijven na netspanningsuitval behouden)
- Opslaan van 8 Bluetooth®-audiobronnen
- Bluetooth®-apparaatnaam kan worden gewijzigd
- Inschakelen met laatste gekozen zender
- Inschakelen met laatste gekozen volume
- Inschakelen met laatste bedrijfsstand (DAB+, VHF of Bluetooth®)
- Weergave van zenderinformatie, tijd en actuele instellingen
- Actuele tijd via RDS en DAB+
- Display-helderheid instelbaar
- Nachtmodus
- Wekfunctie
- Sleep-modus
- In-/uitschakelen via secundaire aansluiting
- Line-out-uitgang (AUX) voor aansluiting van externe versterkers
- Optioneel externe antenne art.nr.: RAD-ANT

### Nevenunitfunctie

Via de neventoestelingang kan de radio samen met de verlichting geschakeld worden.

### Toebehoren:

luidsprekermodule art.nr.: LSM .. 4 ..

externe antenne art.nr.: RAD-ANT

### Reserveonderdeel:

netvoeding art.nr.: NT-AUDIO

display art.nr.: DAB LS BT-DISP WW, DAB LS BT-DISP SW

## Technische gegevens

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominale spanning:                  | AC 230 V ~                                                                                |
| Netfrequentie:                      | 50/60 Hz                                                                                  |
| Aansluiting                         | schroefklemmen                                                                            |
| max. klembereik:                    | 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> of 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| Verbruik stand-by:                  | < 1 W                                                                                     |
| Verbruik in bedrijf:                | < 4 W                                                                                     |
| Temperatuurbereik:                  | 0 ... +50 °C                                                                              |
| Luchtvochtigheid:                   | 15 ... 90 % (geen condensatie)                                                            |
| DAB-frequentiebereik:               | 174 ... 240 MHz                                                                           |
| VHF-frequentiebereik:               | 87,5 ... 108 MHz                                                                          |
| Bluetooth®:                         | A2DP, AVRCP                                                                               |
| Radiofrequentie:                    | 2,402 ... 2,480 GHz                                                                       |
| Zendvermogen:                       | < 4 dBm                                                                                   |
| Aansluitkabel separate luidspreker: | Luidspreker tweelingkabel<br>H03VH-H, 2 x 0,75 mm<br>Alternatief: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm |
| Lengte aansluitleiding:             | max. 5 m                                                                                  |

## met zwart display

**Kleur:**  
luidspreker zwart