

Productdatablad

eNet radiografische jaloezieactor 1-voudig, voor DIN-rail



Artikelnr.

FM J 50700 REG

eNet radiografische jaloezieactor 1-voudig, voor DIN-rail

inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf Q4/2023.

Bedoeld gebruik

- Bedienen van elektrisch aangestuurde zonweringen zoals jaloezieën, rolluiken en markiezen
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Bedrijf met netvoeding REG (art.nr. NT 1220 REG VDC) en eNet radiografische ontvanger (art.nr. FM FK 32 REG) of eNet server
- Montage op montagerail conform EN 60715 in onderverdelers

Producteigenschappen

- Bedrijfsstandenschakelaar voor het omschakelen naar jaloezieactor, rolluikactor of parametring via de eNet server
- Positionering van jaloezie en lamellen via scèneoproep
- Positie voor zonwering en schemering kunnen worden opgeslagen
- Statuserugmelding aan radiografische zender
- Uitgang kan met de Prog-knop geschakeld worden
- Zonweringlooptijd kan worden opgeslagen
- Lamellenomschakeltijd kan worden opgeslagen
- Doek spannen bij markiezen
- Statusindicatie met led

Met eNet server instelbaar:

- Omschakeltijd bij richtingsverandering
- Looprichting omkeerbaar
- Bedieningsvergrendelingen
- Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm

Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware
- Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Minimale aanstuurtijd in bedrijfsstand	
Jaloezie:	0,1 s
Rolluik:	0,3 s
Contactbezetting:	μ
Stand-by-vermogen:	max. 0,2 W

Looptijd:	1 ... 600 s
Fabrieksinstelling looptijd:	120 s
Lamellen-versteltijd:	0 ... 10 s
Belasting	
Motoren:	1000 W
Aansluiting lastklemmen:	schroefklemmen
massief:	1 x 1,5 ... 4 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,75 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²
Inbouwbreedte:	36 mm (2 TE)
Buskabel	
Nominale spanning:	DC 12 V SELV
Stroomverbruik:	max. 20 mA
Aansluiting bus:	aansluitklem
Leidinglengte:	max. 3 m

