

Productdatablad

KNX RF radiografische handzender 4-voudig



Artikelnr.

HS 4 RF

KNX RF radiografische handzender

4-voudig

Afmetingen (L x B x H): 93 x 53 x 16 mm

Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer

Bedoeld gebruik

- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktewaarde, oproepen en opslaan van lichtscènes
- Bedrijf in kabelgebonden KNX-installaties via KNX RF radiografische mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)

Producteigenschappen

- Tasterfuncties schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor puls- of togglefunctie
- Tweekleurige led voor weergave van bediening, zendstatus en actorterugmelding
- Batterijgevoed apparaat

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Relatieve vochtigheid:	max. 80 % (geen condensatie)
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m

Kleur:
antraciet