

SERIE
70

REPORT

Type 70.42

Netspanningsbewaking voor driefasen systemen

Multi-functioneel type voor het bewaken van
onderspanning, overspanning, over- en
onderspanning, fase-uitval, fasevolgorde,
fasenasymmetrie en ontbreken van de nulleider.

new



Kenmerken

- 2 wisselcontacten, 8 A
- Positieve logica, bij het herkennen van een fout valt het uitgangcontact af
- Alle instellingen zijn aan de voorzijde te bedienen met een kruiskop- of vlakke schroevendraaier
- Meerkleuren LED-statusindicatie
- 35 mm breed
- Voor 35 mm rail (EN 60715)

Netspanningsbewaking

Type	70.11	70.31	70.41	70.42 new
				
	CE ENEC PG	CE ENEC PG	CE ENEC PG	CE
Nominale spanning V AC (50/60 Hz)	Enkelfase 220...240 V AC	Driefasen 380...415 V AC	Driefasen 380...415 V AC	Driefasen 380...415 V AC
Bewakingsniveau	170...270 V	300...480 V	300...480 V	300...480 V
Bewaking nulleider	—	—	Instelbaar	Vast
Aantal contacten	1 wisselcontact	1 wisselcontact	1 wisselcontact	2 wisselcontacten
Memory-functie	Instelbaar	Instelbaar	—	Instelbaar
Afschakelvertragingstijd	(0,5...60 s) instelbaar	(0,5...60 s) instelbaar	(0,5...60 s) instelbaar	(0,5...60 s) instelbaar
Afmetingen (breedte, diepte)	17,5 x 60 mm	35 x 60 mm	35 x 60 mm	35 x 60 mm
Functies	Underspanning	Underspanning	—	Underspanning
	Overspanning	Overspanning	—	Overspanning
	Over- en onderspanning	Over- en onderspanning	Over- en onderspanning	Over- en onderspanning
	—	Fase-uitval	Fase-uitval	Fase-uitval
	—	Fasevolgorde	Fasevolgorde	Fasevolgorde
	—	—	Fasenasymmetrie	Fasenasymmetrie
	—	—	Ontbreken nulleider	Ontbreken nulleider

Fasebewaking

Type	70.61	70.62
		
	CE ENEC PG CUL ^{US}	CE ENEC
Nominale spanning V AC (50/60 Hz)	Driefasen 208...480 V AC	Driefasen 208...480 V AC
Bewakingsniveau	—	—
Bewaking nulleider	—	—
Aantal contacten	1 wisselcontact	2 wisselcontacten
Memory-functie	—	—
Afschakelvertragingstijd	0,5 s vast	0,5 s vast
Afmetingen (breedte, diepte)	17,5 x 60 mm	22,5 x 100 mm
Functies	Fase-uitval	Fase-uitval
	Fasevolgorde	Fasevolgorde