

Productdatablad

eNet radiografische handzender 1-voudig



Artikelnr.

FM HS 1 T

eNet radiografische handzender

1-voudig met Togglefunctie

Bedoeld gebruik

- Handzender voor de radiografische overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando's
- Gebruik met radiografische actoren uit het eNet-systeem

Producteigenschappen

- Eén knop voor het schakelen en dimmen van één kanaal
- Statusindicatie met led
- Batterijgevoed apparaat
- Signalering van verzendfouten kan uitgeschakeld worden

Met eNet server instelbaar:

- Scènes: Alles-aan, Alles-uit, individuele scènes
- Bedieningsvergrendelingen

Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware
- Foutengeheugen uitlezen

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Afmetingen (L x B x H):	55 x 40,5 x 15 mm
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typical 100 m
Ontvangercategorie:	2

eNet



Kleur:
antraciet