

Odbiornik RF jednobiegunowy, jednokanałowy do montażu podtynkowego

05-331

4 year warranty

Ten mini-odbiornik służy do sterowania oświetleniem. Jest łatwy w montażu ze względu na swoje kompaktowe wymiary. Ma jednobiegunowy styk przełączny 10 A/230 V AC. Urządzenie działa z nadajnikami ściennymi i ręcznymi w trybie z 1 lub 2 przyciskami. Można dokonać wyboru spośród 3 trybów dla funkcji włączania/wyłączania.

Charakterystyka techniczna:

- wymiary: dł. 70 x wys. 49 x gł. 29 mm.

Dane techniczne

Mini-odbiornik do montażu podtynkowego sterowany bezprzewodowo za pomocą częstotliwości radiowej (868,3 MHz). Wyposażony w jeden bezpotencjałowy styk przełączny 10 A, 230 V 50 Hz. Można dokonać wyboru spośród 3 trybów dla funkcji włączania/wyłączania. Maks. 32 nadajniki na odbiornik. Min. zasięg odbioru w budynku: 30 m; na otwartej przestrzeni 100 m. Wymiary: 49 x 70 x 29 mm. Zasilacz: 230 V 50 Hz. Typ modulacji: FSK. Zgodny z prawodawstwem belgijskim i europejskim: oznakowanie CE. Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi europejskimi dyrektywami i regulacjami. W odniesieniu do sprzętu radiowego Niko nv deklaruje, że jest on zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Może być używany we wszystkich europejskich państwach członkowskich. Instrukcja obsługi znajduje się w zestawie.

