

Odbiornik RF jednobiegunowy, bezpotencjałowy, jednokanałowy do montażu podtynkowego

05-332

4 year warranty

Ten odbiornik do montażu podtynkowego służy do sterowania dzwonkiem, ściemniaczem, silnikami itp. Jest zaopatrzony bezpotencjałowy styk przełączny 6A. Można dokonać wyboru spośród 3 trybów dla funkcji włączania/wyłączania.

Charakterystyka techniczna:

- wymiary: dł. 70 x wys. 49 x gł. 29 mm.

Dane techniczne

Mini-odbiornik do montażu podtynkowego sterowany bezprzewodowo za pomocą częstotliwości radiowej (868,3 MHz). Wyposażony w jeden bezpotencjałowy styk przełączny 10 A, 230 V 50 Hz. Można dokonać wyboru spośród 3 trybów dla funkcji włączania/wyłączania. Maks. 32 nadajniki na odbiornik. Min. zasięg odbioru w budynku: 30 m; na otwartej przestrzeni 100 m. Wymiary: 49 x 70 x 29 mm. Zasilacz: 230 V 50 Hz. Typ modulacji: FSK. Zgodny z prawodawstwem belgijskim i europejskim: oznakowanie CE. Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi europejskimi dyrektywami i regulacjami. W odniesieniu do sprzętu radiowego Niko nv deklaruje, że jest on zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Może być używany we wszystkich europejskich państwach członkowskich. Instrukcja obsługi znajduje się w zestawie.



Schemat elektryczny

