

Odbiornik RF do montażu podtynkowego z funkcją rolety

05-333


4 year warranty

Ten mini-odbiornik służy do sterowania roletami i żaluzjami. Jest łatwy w montażu ze względu na swoje kompaktowe wymiary. Działa z nadajnikami naściennymi i ręcznymi. Czas pracy wynosi 90 sek. W trybie z 2 przyciskami można:

- otwierać, zamykać i zatrzymywać rolety i żaluzje;
- obrócić żaluzje pionowe.

Charakterystyka techniczna:

- maks. prąd przełączania: 4 A/230 V AC;
- wymiary: dł. 70 x wys. 49 x gł. 29 mm.



Dane techniczne

Mini-odbiornik do montażu podtynkowego z rolety sterowany bezprzewodowo za pomocą częstotliwości radiowej (868,3 MHz). Maks. 32 nadajniki na odbiornik. Min. zasięg odbioru w budynku: 30 m; na otwartej przestrzeni 100 m. Wymiary: 49 x 70 x 29 mm. Maks. obciążenie: 4 A. Zasilacz: 230 V 50 Hz. Typ modulacji: FSK. Zgodny z prawodawstwem belgijskim i europejskim: oznakowanie CE. Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi europejskimi dyrektywami i regulacjami. W odniesieniu do sprzętu radiowego Niko nv deklaruje, że jest on zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Może być używany we wszystkich europejskich państwach członkowskich. Instrukcja obsługi znajduje się w zestawie.



Schemat elektryczny

