

Modułowy ściemniacz do przełączania i ściemniania elektronicznych urządzeń sterujących

05-711

4 year warranty

Ten modułowy ściemniacz służy do przełączania i regulacji ściemnianych, elektronicznych urządzeń sterujących (ECG) do oświetlenia fluorescencyjnego, kompaktowego oświetlenia fluorescencyjnego lub ściemnianego oświetlenia LED. Urządzeniem można sterować za pomocą przycisku, elementu sterującego 0 - 10 V lub bezpośrednio za pomocą samego urządzenia. Ściemniacza można używać z funkcją pamięci lub bez niej. Ściemniacz jest wyposażony w dodatkową pamięć do zapisania 1 atmosfery. Ponadto ten ściemniacz ma również funkcję paniki. Dopóki ta funkcja jest aktywna, oświetlenie jest ustawione na maksimum. Diody LED wskazują status pracy i diagnostykę błędów.



Dane techniczne

Modułowy ściemniacz do przełączania i ściemniania elektronicznych urządzeń sterujących.

- Funkcja: Ściemniacz modułowy nadaje się do przełączania i sterowania ściemnianymi, elektronicznymi urządzeniami sterującymi do oświetlenia fluorescencyjnego, kompaktowego oświetlenia fluorescencyjnego lub ściemnianego oświetlenia LED. Urządzenie ma analogowe wyjście prądowe 1 - 10 V i zdolność przełączania 6 A, która służy do przełączania elektronicznych urządzeń sterujących (EKG). Sterowanie analogowe może przełączać obciążenie fluorescencyjne z kompensacją do maksymalnie 140 μ F i może sterować nim do maksymalnie 50 mA. Można dokonać wyboru spośród 3 trybów sterowania: sterowanie analogowe 0 - 10 V, sterowanie z 1 przyciskiem lub sterowanie z 2 przyciskami. Przycisków sterowania można używać z pamięcią lub bez. Sterowanie analogowe ma funkcję paniki. Dzięki temu za pomocą przycisku paniki (przycisk/przełącznik) obciążenie może zostać wysyłane maksymalnie, o ile funkcja jest aktywowana, niezależnie od stanu obciążenia w tym czasie. W zależności od wybranego trybu pracy dostępny jest tryb atmosfery. Zakres regulacji zależy od podłączonych elektronicznych urządzeń sterujących i producenta.
- Pojemność przewodu
2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm² na zacisk przyłączeniowy
- Napięcie wejściowe: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Zaciski przyłączeniowe: 4 zaciski przyłączeniowe na górze i 9 zacisków przyłączeniowych poniżej
- Niko_DimensionsDIN: DIN 4TE
- Oznaczenia: CE



Schemat elektryczny

