

# Podwójny przełącznik, 71 x 71 mm z zaciskami wtykowymi, podstawą i zestawem wykończeniowym cream

**100-81515**


**4** year warranty

Podwójny przełącznik, 71 x 71 mm z zaciskami wtykowymi, podstawą i zestawem wykończeniowym.  
Kolor wykończenia: cream

## Dane techniczne

Podwójny przełącznik, 71 x 71 mm z zaciskami wtykowymi, podstawą i zestawem wykończeniowym cream.

- Stopień ochrony: IP20
- The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Niko\_MD\_Hallmark: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Baterii: ND.
- Oznaczenia: CE



Podstawa do przełącznika dwuobwodowego, 10 AX/250 V AC, zaciski wtykowe.

- Funkcja: Przełącznik jest wyposażony w srebrne styki w kształcie bloczka (bez kadmu) w formie krzyża.

- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- SBL load: 100 W
- Materiał podstawy

Podstawa gniazdka jest wykonana z żywicy mocznikowo-formaldehydowej (UF), jasnoszara RAL7035. Podstawa jest wyjątkowo odporna na ciepło; nie topi się pod wpływem wysokich temperatur w przeciwieństwie do termoplastów.

- Rama do montażu podtynkowego

Ramka do montażu podtynkowego jest wykonana z metalu o grubości 1 mm, który jest cynkowany ze wszystkich stron, nawet na przyciętych krawędziach. Na osi poziomej i pionowej ramka do montażu podtynkowego ma 4 rowki do montażu śrubowego w puszkach podtynkowych. Rowki te mają otwór na śrubę 7 mm. Do montażu na panelach ramka do montażu podtynkowego jest wyposażona w 4 otwory na śruby (oznaczone symbolem śruby) o średnicy 3 mm. Środek ramki do montażu podtynkowego jest wskazany (sznurek traserski, laser itp.) zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym, dzięki czemu można szybko i łatwo przeprowadzić montaż jednego lub większej liczby mechanizmów.

- Głębokość montażu podtynkowego: 18 mm
- Wymagany typ puszek podtynkowej
  - głębokość: min. 40 mm (w tym ujęto miejsce na okablowanie)
  - mocowanie za pomocą pazurków mocujących/śrubowe: 60 mm
  - średnica wewnętrzna puszek: 60 mm
  - odległość od środka dla wielu puszek w poziomie: 71 mm
  - odległość od środka dla wielu puszek w pionie: 71 mm

- Metoda mocowania

Do montażu w puszcze podtynkowej należy użyć śrub.

- Odległość od środka do środka

Podstawa ze wszystkich stron jest wyposażona w składane wczepy na jaskółczy ogon, co pozwala na szybkie i idealne połączenie (odległość od środka do środka 71 x 71 mm) zarówno w pionie, jak i w poziomie kilku podstaw. Złożone krawędzie na zewnątrz podstawy i ich przedłużenie do wewnątrz zapewniają dodatkową wytrzymałość.

- Koniec granicy: 4 prostokątne otwory (7 x 2,5 mm) w ramce do montażu podtynkowego mogą kompensować margines od 1 do 1,2 mm, jeśli puszka

podtynkowa wystaje poza tynk. W przypadku takiego marginesu ramka zewnętrzna może nadal idealnie opierać się o ścianę.

- Połączenie kablowe

Gniazda są wyposażone w zaciski wtykowe do zaciskania przewodów.

- Pojemność przewodu

Wszystkie zaciski przyłączeniowe znajdują się w górnej części gniazda końcowego i mogą zawierać do 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> przewodu.

- Niko\_StrippingLength

Długość odizolowania (8 mm) kabli i schemat połączeń są trwale oznaczone z tyłu podstawy. Zaciski i symbol przełącznika są trwale oznaczone z przodu.

- Niko\_LightingElement

Na spodzie podstawy znajdują się dwa prostokątne wgłębienia do zintegrowania dwóch jednostek oświetleniowych. Jednostkę oświetleniową z kablami można zatrzasknąć w lewym i prawym wgłębieniu.

- Temperatura otoczenia: -5 – +40 °C
- Niko\_MD\_Hallmark: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Oznaczenia: CE

Zestaw wykończeniowy do przełącznika dwuobwodowego, przełącznika dwukierunkowego + przełącznika NO, podwójnego przełącznika dwukierunkowego lub 2-krotnego przycisku NO lub NC, cream. Płytką centralną jest otoczona płaską krawędzią, która we wszystkich 4 narożnikach ma prostokątny otwór, z których każdy zawiera wielopozycyjny haczyk zatrzaskowy. Konstrukcja płytki centralnej zapewnia, że ramkę zewnętrzną zawsze można przymocować płasko do ściany, nawet w przypadku złej jakości tynku. Działa to w dwie strony: Jeśli puszką podtynkowa wystaje z tynku, wielopozycyjne haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines od 1 do 1,2 mm; jeśli puszką podtynkowa wchodzi zbyt głęboko w tynk, haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines do 1,8 mm. W płaskiej krawędzi wokół płytki centralnej również znajdują się 4 okrągłe otwory, które zapewniają prawidłowe ułożenie ramki zewnętrznej w stosunku do płytki centralnej. Po zamontowaniu wszystkich elementów (ramki zewnętrznej, zestawu wykończeniowego i przełącznika) dzięki płaskiej krawędzi płytki centralnej nie widać żadnych metalowych części.

- Funkcja: Dwa klawisze i płytka pośrednia tworzą jedną jednostkę.
- Niko\_NumberOfControlButtons: 2 przyciski sterowania
- Materiał środkowej płyty: Płytką centralną jest wykonana ze sztywnego PC i ASA. Materiał podstawy jest barwiony w masie.
- Kolor: kremowy (barwiony w masie, zbliżony do RAL 1013)
- Niko\_Dismantling: W celu demontażu płytki centralnej w płaskiej krawędzi znajdują się dwa nacięcia oznaczone symbolem śrubokręta. Płytkę centralną można łatwo zdemontować za pomocą płaskiego śrubokręta.
- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Niko\_FireSafety

Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.

- Wymiary wykończenia z płaską krawędzią: 56 x 56 mm (wys. x szer.)

Wymiary widocznego obszaru wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)

- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
- Niko\_MD\_Hallmark: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
- Oznaczenia: CE



## Schemat elektryczny

