

Kompensator lamp LED do ściemniaczy

310-05001

4 year warranty

Kompensator LED jest używany z lampami LED, gdy migotanie lampy jest widoczne przy 2-przewodowym ściemniaczu. Należy pamiętać: efekty zakłóceń PLC, które powodują migotanie w niektórych krajach UE, nie będą blokowane przez ten produkt. Kompensatora LED można również użyć jako obciążenia do podłączonego ściemniacza (55X-722X1), aby zakończyć uruchomienie z bezprzewodową inteligentną centralą dla Niko Home Control (552-00001). Usunie to żarzenie się lamp lub zmniejszy opóźnienia przełączania między sterownikami LED w obwodzie oświetleniowym. Jeden lub więcej kompensatorów LED jest zainstalowanych równolegle nad jedną lampą LED, między przewodem fazowym a przewodem neutralnym.

Dane techniczne

- Zasilacz: 230 V AC +/- 10%, 50 Hz
- Nominalne zużycie w stanie gotowości: do 1,4 W
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 30.8 mm x 22.1 mm x 17.1 mm (bez kabli)
- Waga: 21 g ± 1 g
- Temperatura pracy: 0 - 40°C
- Stopień ochrony: IP51



Wymiary

