

Ferromagnetyczny transformator blokowy 300 W (z połączeniami zaciskowymi)

320-00006

4 year warranty

Ten transformator blokowy ma pojemność 300 W. Jest odpowiedni do stosowania z niskonapięciowymi obciążeniami (LED 12 V). Lampy mogą być w takim przypadku ściemniane za pomocą sterowania fazowego i uniwersalnych ściemniaczy. Transformator jest podłączony za pomocą dwóch zacisków śrubowych po stronie pierwotnej i czterech zacisków śrubowych po stronie wtórnej. Cechuje go stopień ochrony IP20. W zestawie znajdują się wsporniki mocujące.



Dane techniczne

Ferromagnetyczny transformator blokowy 300 W (z połączeniami zaciskowymi)

- Funkcja: transformator ferromagnetyczny
- Napięcie wejściowe: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 160 x 135 x 115 mm
- Niko_PrimaryWireConnection: podwójny zacisk strony pierwotnej: 1 x 6 mm² na zacisk śrubowy
- Niko_SecondaryWireConnection: poczwórny zacisk strony wtórnej: 4 x 6 mm² na zacisk śrubowy
- Niko_NumberOfExits: 2
- Niko_OutputVoltage: 11,5 V AC, 35 kHz
- Niko_MaximumCapacity: 300 W
- Maksymalna temperatura otoczenia: +25°C
- Metoda montażu: montażu natynkowego
- Stopień ochrony: IP20
- Klasa ochrony: Class III device: SELV (safety extra low voltage), suitable as a power supply for class III loads
- Kolor wykończenia: black
- Niko_MaterialUpperframe: plastik
- Oznaczenia: CE
- Waga: 6300 g



Wymiary

