Récepteur RF en saillie IP66 à 2 canaux

05-336



Ce récepteur à monter en saillie est protégé contre la poussière et les jets d'eau puissants (IP66). Vous le commandez sans fil ou avec des boutons-poussoirs. Il dispose de 2 contacts de commutation 10A/ 230V (contacts bipolaires et unipolaires) et de 2 entrées de bouton-poussoir. Vous pouvez choisir parmi 5 modes pour les fonctions on/off. Ils peuvent être réglés indépendamment pour chaque sortie. Vous réglez la durée de fonctionnement entre 0 et 3 secondes et la durée de commutation entre 0 et 120 minutes. Utilisez-vous le récepteur à 2 canaux pour la commande de volets roulants ou d'un ventilateur ? Vous disposez ensuite des paramètres de fonctions spécifiques suivants :

- l'ouverture, la fermeture ou l'arrêt des volets roulants ;
- le réglage de la vitesse du ventilateur.

Allez-vous utiliser le récepteur pour la commande d'un moteur ? Ensuite, l'appareil utilise les deux contacts pour un moteur. Vous ne pouvez l'utiliser que dans un réseau de distribution monophasé. Le contact ne doit pas être utilisé pour les circuits à très basse tension de sécurité (TBTS).

Données techniques

Récepteur RF en saillie IP66 à 2 canaux

- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil, ni avec le hub intelligent sans fil
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: -10
- Protocole de communication sans fil: Easywave
- Degré de protection: IP66
- Dimensions (HxLxP): 56 mm x 94 mm x 180 mm
- Marquage: CE

Schéma de câblage

