


magneetschakelaar relais 230V 40A 2 maak en 0 verbreek (248855)

(248855)



4015082488550



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401034880
Fabrikantnummer	248855
EAN code	4015082488550
Merk	Eaton
Productgroep	Installatiehulpschakelaar modulair
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2700386593
Nom. bedrijfsstroom (A)	40
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	0

Technische details

Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	440/440
Gebruikscategorie	1
(Meet)bekrachtigingsspanning (V)	230/230
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Max. gloeilampbelasting (W)	5520
Max. belasting TL-buis (VA)	2610
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	5336
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	2088
Schuif voor handmatige schakeling	Nee
Aantal module-eenheden	3
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Inbouwdiepte (mm)	60

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-magneetschakelaar-relais-230v-40a-2-maak-en-0-v>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met een overspanningsbeveiliging bescherm je elektronische apparatuur tegen overspanning. Overspanning kan ontstaan door onder andere schakeling op het net, blikseminslag en een breuk van de nulgeleider.

Bekijk de [specsheet](#)

Generereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA