


krachtgroep 3-polig+nul 16A B-kar Quickconnect (MBS616E)

(MBS616E)



3250614315787



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401040636
Fabrikantnummer	MBS616E
EAN code	3250614315787
Merk	Hager
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaten 6 kA
Artikelnummer oud	2700448224
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	16

Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/35
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Inbouwdiepte (mm)	70

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-krachtgroep-3-polig-nul-16a-b-kar-mbs616e>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom wordt gedetecteerd, zal de stroomkring onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere van de installatieautomaat met 230V.

[Bekijk hier de specsheet](#)

Generereerd op datum: 12-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA