


122-78011 NIK INBOUW BEWEGINGSMELDER 180

(122-78011)



5413736306615



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401083295
Fabrikantnummer	122-78011
EAN code	5413736306615
Merk	Niko
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar
Serie/Programma	—
Artikelnummer oud	2850047428
Filter_serie	Niko bewegingsmelder
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	1
Trappenhuisbewaking	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8

Max. reikwijdte frontaal (m)	8
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Antraciet
Transparant	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	60
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	180/180
Aanspreekhelderheid (lx)	10/1000
Inbouwdiepte (mm)	40

Temperatuur (°C)	-5/45
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/60
Gedwongen inschakeling	Ja
Scanhoek (°)	60
Max. presentiebereik (m²)	25
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. aanloopstroom (A)	10
Breedte (mm)	45
Hoogte (mm)	45
Diepte (mm)	55
Diameter (mm)	30
Inbouwbreedte (mm)	31
Inbouwlengte (mm)	40
Inbouwdiameter (mm)	31
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-122-78011-nik-inbouw-bewegingsmelder-180>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een bewegingsmelder van Niko schakelt binnen- of buitenverlichting automatisch aan en uit als je een ruimte/zone binnen komt.

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA