


schemersschakelaar opbouw NightMatic 2000 - zwart (550318)

(550318)



4007841550318



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169313
Fabrikantnummer	550318
EAN code	4007841550318
Merk	STEINEL
Productgroep	Schemerschakelaar
Serie/Programma	
Max. schakelvermogen (W)	1000
Montagewijze	Opbouw
Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd
Contacten	1 maakcontact
Filter_serie	Schemerschakelaars\$Schemersch
Filter_kleur	Zwart
Filter_typen_product	Schakelaars

Technische details

Inschakelhelderheid (lx)	2/30
Uitschakelhelderheid (lx)	2/30
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Ja
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Nom. spanning (V)	240
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP54
Breedte (mm)	74
Hoogte (mm)	99
Diepte (mm)	37

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-schemersschakelaar-opbouw-nightmatic-2000-zwa>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Steinel NightMatic 2000 is een schemerschakelaar die automatisch buitenverlichting inschakelt bij schemering en uitschakelt bij zonsopgang. Dit zorgt voor meer gemak en veiligheid rondom je woning of bedrijfspand. De sensor reageert op omgevingslicht en schakelt verlichting in zonder dat je hieraan hoeft te denken.

Dankzij de weerbestendige behuizing en eenvoudige montage is deze schakelaar ideaal voor buitengebruik. De instelbare lichtgevoeligheid laat je zelf kiezen wanneer de verlichting aan of uit gaat. Dit helpt energie te besparen en verlengt de levensduur van je lampen.

Voordelen

- **Automatische verlichting** Schakelt buitenverlichting in bij schemering en uit bij zonsopgang.
- **Energiezuinig** Voorkomt onnodig stroomverbruik door verlichting alleen te activeren wanneer nodig.
- **Weerbestendig ontwerp** Geschikt voor buitengebruik dankzij de stevige behuizing.
- **Instelbare lichtgevoeligheid** Pas eenvoudig aan bij welk lichtniveau de lampen aan- of uitgaan.

Nadelen

- **Geen tijdschema-opties** Alleen lichtsensor gestuurd, zonder programmeerbare tijdsinstellingen.

Gegenereerd op datum: 12-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA