


optische rookmelder met lithium batterij 10 jaars en stofcompensatie - niet koppelbaar (EI 650I- 3XNL-)

(EI650I-3XNL-)



5099383005943



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 401171999 |
| Fabrikantnummer | EI650I-3XNL- |
| EAN code | 5099383005943 |
| Merk | Ei Electronics |
| Productgroep | Brandmelder |
| Serie/Programma | 650 serie |
| Artikelnummer oud | 2850129872 |
| Werkingsprincipe | Optisch |
| Koppelbaar radiografisch optioneel | Nee |
| Stroomvoorzorging primair | Batterij/Accu |
| Met backup-batterij | Nee |

Technische details

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Standalone | Ja |
| Verbinding via kabel | Nee |
| Voedingsspanning (V) | 3/3 |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Met spanningsindicatie | Ja |
| Batterij meegeleverd | Niet van toepassing |
| Geluidssterkte (dB(A)) | 85 |
| Montagewijze | Opbouw |
| Met sokkel | Ja |
| Geschikt voor kanaalmontage | Ja |
| Hoogte (mm) | 45 |
| Diameter (mm) | 115 |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
| Uitvoering test-/pauzeknop | Combinatie |
| Kabelinvoer | Niet van toepassing |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ei-electronics-optische-rookmelder-met-lithium-batterij-1!stofcompensatie-niet-koppelbaar-ei-650i-3xn>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ideaal voor toepassing in bestaande bouw.

Per 1 juli 2022 is het verplicht om rookmelders ook in bestaande bouw (gebouwd voor 2003) te plaatsen. Dan kies je in de meeste voor batterij gevoede melder. Een kwalitatieve en betrouwbare keuze zijn de melder uit de Ei650-serie. Batterij gevoede rookmelders die alle veiligheid bieden zonder dat daar een externe 230V-voeding voor nodig is.

Kenmerken Ei650i

- 10-jaars lithium batterij: Deze batterij gevoede melder heeft een 10-jaars lithium batterij. Melders en accessoires die uitgerust zijn met lithium batterijen gaan totaal 10 jaar mee. Dit scheelt niet alleen in de onderhoudskosten en het aantal valse meldingen, maar je bent ook verzekerd van een betrouwbare werking van deze melder. Zorgeloze veiligheid dus!
- AudioLINK: Met de AudioLINK app kan je gegevens zoals batterijstatus, melder status en meer uitlezen middels een audiosignaal van de melder.
- Stofcompensatie: Door de stofcompensatie hoef je de melder slechts 3-4 keer gedurende de levensduur van de melder (10 jaar) schoon te zuigen. Dit geeft minder valse meldingen, scheelt in de onderhoudskosten en verbetert de betrouwbaarheid van de melder.

Melders koppelen?

Wil je de melder onderling draadloos koppelen? Kies dan voor de Ei650RF of Ei650iRF. Deze zijn voorzien van een ingebouwde RF-module. Alle Ei Electronics melders en accessoires met RF zijn radiografisch, draadloos aan elkaar te koppelen. Door het koppelen van melders wordt de brand- en vluchtveiligheid enorm verbeterd.

Garantie

Vanzelfsprekend zijn alle melders uit deze serie getest en goedgekeurd volgende de Europese regelgeving (EN14604). Alle producten hebben tevens een 5 jaar garantie van Ei Electronics en garanderen we een levensduur van minimaal 10 jaar.

Alle melders uit de 650-serie beschikken over het Q-label

Rookmelders met het Q-label onderscheiden zich door de lange levensduur van de rookmelderbatterij, de bewezen duurzaamheid en vermindering van het aantal valse alarmen. De rookmelders uit de 650-serie zijn door het onafhankelijke VdS getest en goedgekeurd. Dit gaat om de eisen beschreven zoals in VdS 3131 en vfdb 14-01. Het Q-label bewijst dat:

- De rookmelder over een vast ingebouwde batterij 10-jaars batterij beschikt die bewezen 10 jaar meegaat
- Zekerheid dat de melder operationeel blijft en beschermd tegen vals alarm

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA