


Stysteem 3000 universele LED draaidimmer komfort (245500)

(245500)



4010337031413



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173944
Fabrikantnummer	245500
EAN code	4010337031413
Merk	Gira
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	Non-Design
Artikelnummer oud	245500
Filter_serie	Gira Basismaterialen\$LED dimmer\$Gira SKabelgoot 100 m
Filter_typen_product	Dimmers

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/gira-systeem-3000-universele-led-draaidimmer-komfort-2>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Systeem 3000 lijn bevat verschillende intelligente dimmers die zich automatisch aanpassen naar de belasting van de te dimmen dimoplossing. Omdat alle dimmers binnen de Systeem 3000 lijn met elkaar communiceren, kun je de Gira 245500 gemakkelijk met de Basis-elementen uit deze lijn kunnen gecombineerd worden met opzetstukken uit de verschillende series van Gira.

In onze kennisbank lees je meer over verschillende typen dimmers en vind je een stapsgewijze uitleg over het [aansluiten van dimmers](#).

Kenmerken van de Systeem 3000 dimmer Gira 245500

- Eenvoudig te monteren
- Werkt in combinatie met alle typen dimbare LED lampen
- Communiceert met andere producten van Systeem 3000
- Regelt automatisch de fase aansnijding of fase afsnijding
- Kan gecombineerd worden met opzetstukken uit de verschillende series van Gira
- Deze Gira dimmer 245500 vervangt Gira dimmer 117600

Dimmer Gira 245500 aansluitvermogen bij 25°C:

- HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 60W
- HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 120W
- Spaarlamp: typ. 3 tot 60W
- Gloeilampen: 20 tot 210W
- HV-halogenen: 20 tot 210W
- Gira Tronic-trafo's: 20 tot 210W
- Elektronische trafo met LV-led: typ. 20 tot 60W
- Gewikkelde trafo: 20 tot 210VA
- Gewikkelde trafo met LV-led: typ. 20 tot 60VA

Schakelmateriaal keuzehulp

Gebruik onze handige [schakelmateriaal keuzehulp](#) voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker dat je het juiste materiaal kiest.

Technische details

Samenstelling	Basis-element
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee

Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Overig
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/60
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70.99
Schakelmateriaalhoogte (mm)	70.99
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	20/420
Nom. belasting inductiestroom (VA)	20/420
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	3/100
Max. schakelvermogen LED (W)	400
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning

Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN