


Stysteem 3000 universele led draaidimmer standaard (245000)

(245000)



4010337031406



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer 401177227

Fabrikantnummer 245000

EAN code 4010337031406

Merk Gira

Productgroep Dimmer

Serie/Programma Non-Design

Artikelnummer oud 245000

Filter_serie Gira SKabelgoot 100 mm breed \$Gira draaidimmer\$Gira led dimmer\$TX44 zui

Filter_typen_product Dimmers

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-systeem-3000-universele-led-draaidimmer-standaard-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Systeem 3000 lijn bevat verschillende intelligente dimmers die zich automatisch aanpassen naar de belasting van de te dimmen dimoplossing. Omdat alle dimmers binnen de Systeem 3000 lijn met elkaar communiceren, kun je de Gira 245000 gemakkelijk met Basiselementen uit deze lijn kunnen gecombineerd worden met opzetstukken uit de verschillende series van Gira.

In onze kennisbank lees je meer over verschillende typen dimmers en vind je een stapsgewijze uitleg over het [aansluiten van](#)

Kenmerken van de Gira (245000) Systeem 3000 dimmer

- Eenvoudig te monteren
- Werkt in combinatie met alle typen dimbare LED lampen
- Communiceert met andere producten van Systeem 3000
- Regelt automatisch de fase aansnijding of fase afsnijding
- Kan gecombineerd worden met opzetstukken uit de verschillende series van Gira
- Deze Gira dimmer 245000 vervangt dimmers 030200, 030700 en 226200

Gira (245000) dimmer aansluitvermogen bij 25°C:

- HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 60W
- HV-ledlampen (faseafsnijding): typ. 3 tot 120W
- Spaarlamp: typ. 3 tot 60W
- HV-halogenen: 20 tot 210W
- Gloeilampen: 20 tot 210W
- Gira Tronic-trafo's: 20 tot 210W
- Gewikkelde trafo: 20 tot 210VA
- Gewikkelde trafo met LV-led: typ. 20 tot 60VA
- Elektronische trafo met LV-led: typ. 20 tot 60W

Schakelmateriaal keuzehulp

Gebruik onze handige [schakelmateriaal keuzehulp](#) voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker dat

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee

Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	
Kleur	Overig
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	-
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. vermogen (VA)	-/-
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/60
Stuurspanning (V)	-/-
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70.99
Schakelmateriaalhoogte (mm)	70.99
Schakelmateriaaldiepte (mm)	-
Aantal modules (bij modulair systeem)	-
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Slagvastheid	

Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm ²)	-/-
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	-
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	20/210
Nom. belasting inductiestroom (VA)	20/210
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	3/60
Max. schakelvermogen LED (W)	120
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN