


LS990 timer standaard met display - zwart (LS 1750 D SW)

(LS1750DSW)



4011377153585



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179912
Fabrikantnummer	LS1750DSW
EAN code	4011377153585
Merk	JUNG
Productgroep	Timer voor schakelmateriaal
Serie/Programma	LS range
Artikelnummer oud	LS1750DSW
Filter_kleur	Zwart
Filter_serie	JUNG LS 990 zwart\$JUNG LB ma
Filter_typen_product	Schakelaars

Technische details

Samenstelling	Overig
Uitvoering	Elektronisch
Tijdinstelling (min)	1/1440
Met halfgeleideruitgang	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Glas
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP2X
Nom. spanning (V)	0

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/jung-ls990-timer-standaard-met-display-zwart-ls-1750-d-s>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

voor basiselementen LB Management "jaloezie" art.nr.: 1730 JE en 1731 JE

voor basiselementen LB Management "licht" art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Bedoeld gebruik

- Handmatig en tijdgestuurd bedienen van jaloezieën, rolluiken, markiezen of verlichting
- Gebruik met schakel-, dim- of jaloezie-eenheid of neventoestel 3-draads uit het LB Management

Producteigenschappen

- Front van echt glas
- 6 tiptoetsen
- Actuele tijd kan als schakeltijd worden opgeslagen, snelprogrammering
- Automatische zomer-/wintertijdschakeling, uitschakelbaar
- Schakelen bij zonsop- resp. zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar
- Astrotijdverschuiving voor zonsop- en zonsondergang
- Blokkeerfunctie
- Display wordt na 2 minuten uitgeschakeld, continue weergave van de actuele tijd mogelijk
- Aansturing van zonweringen, met jaloeziebasiselement
- Programmering van telkens een omhoogbewegings- en een omlaagbewegingstijd voor de weekdelen ma-vr en za+zo
- Ventilatiepositie van de zonwering kan worden opgeslagen, met jaloeziebasiselement
- Schakelen en dimmen van verlichting, met schakeleenheid of dimmer
- Programmering van 2 geheugenplaatsen met telkens een in- en uitschakeltijd voor weekdelen ma-vr en za+zo
- Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen, met dimeenheid en DALI-taststuureenheid

[Bekijk hier de handleiding](#)

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA