

optische rookmelder 230V met 9V back-up batterij - bedraad koppelbaar (KF20)

(809-152040)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401180179
Fabrikantnummer	809-152040
EAN code	0047871259717
Merk	Ajax
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	809-152040
Werkingsprincipe	Optisch
Standaard via radiografische verbinding	Nee
Koppelbaar radiografisch optioneel	Nee
Stroomvoorzorging primair	Netvoeding
Met backup-batterij	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ajax-optische-rookmelder-230v-met-9v-back-up-batterij-t>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De KF20 en KF20R 230V zijn snel te monteren koppelbare rookmelders met zeer laag stroomverbruik. Deze specifiek voor de w wordt geleverd inclusief montageplaat voor een snelle montage op een centraaldoos. Deze rookmelder met slank design is door en eenvoudige montage zeer geschikt voor woningbouwprojecten.

Energiezuinig

De Firex melders KF20 en KF20R zijn zeer energiezuinig. Het energieverbruik is minder dan 15mA.

Montage methode

De Firex melders zijn voorzien van een "push-fit" stekker met 15 cm bekabeling om de melder op de huisbedrading aan te sluiten.

Koppelmogelijkheden

Maximaal 24 Firex en Kidde rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders kunnen doorgekoppeld worden met 6 melderaccessoires zoals trilkussen etc.

Vervuilingcompensatie

Vervuiling van de optische kamer wordt automatisch gecompenseerd om onnodige alarmen tegen te gaan.

Toepassing

Rookmelders worden toegepast in ontsnappingsroutes en verblijfruimtes van woonhuizen. De Firex rookmelder KF20-serie is bij woonfunctie waar conform het bouwbesluit rookmelders worden geëist die moeten voldoen aan NEN2555 en NEN-14604. Zoals oudere woningen, studentenhuysvesting en kamergewijze verhuur.

Daarom de Firex KF20-serie rookmelders

- Alarmgeheugen led bij gekoppelde rookmelders
- Eenvoudig te achterhalen welke rookmelder rook heeft gedetecteerd
- Zeer energiezuinig
- Optische kamer voorzien van gaas voor optimale bescherming tegen stof en insecten
- Indicatie led voor netspanning en test en alarmpauze functie
- In de ruwbouw kunnen de montageplaat en de stekker gemonteerd worden
- Bij afmontage klikt u eenvoudig de Firex rookmelder in de voet met bajonetsluiting
- Firex en Kidde melders zijn onderling koppelbaar

Technische details

Standalone	Nee
Verbinding via kabel	Ja
Max. aantal koppelbaar	24
Voedingsspanning (V)	230/230
Spanningstype voedingsspanning	AC
Met spanningsindicatie	Nee
Batterij meegeleverd	Alkaline
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw
Breedte (mm)	127
Hoogte (mm)	39
Diameter (mm)	127
Kleur	Wit
Met oriëntatieverlichting	Nee
Uitvoering test-/pauzeknop	Testknop

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN