


LB management elektronische schakeleenheid 1- kanaals (1704ESE)

(1704ESE)



4011377166899



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401235067
Fabrikantnummer	1704ESE
EAN code	4011377166899
Merk	JUNG
Productgroep	Elektronische schakelaar
Serie/Programma	Basiselementen
Artikelnummer oud	1704ESE
Filter_serie	JUNG LB management
Filter_typen_product	Schakelaars

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/jung-lb-management-elektronische-schakeleenheid-1-kan>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

met neventoestelingang
voor afdekkingen art.nr.: .. 1700 .., .. 1701 .., .. 1750 D .., .. 1751 BT .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 17181 .., .. 17281 .., DWPM 17360 ..
voor displays art.nr.: .. 1790 D ..

Bedoeld gebruik

- Bedrijf met geschikt afdekking uit het LB Management
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

Gebruik met nulleider:

- Schakelen van gloeilampen, HV-halogeenvlampen, elektronische of inductieve trafo's met halogeenv- of LED-lampen, schake TL-lampen

Gebruik zonder nulleider:

- Schakelen van gloeilampen, HV-halogeenvlampen, elektronische of inductieve trafo's met halogeenv- of LED-lampen, dimba

Producteigenschappen

- Inschakelen via lampsparende softstart
- Aansluiting van neventoestellen mogelijk
- Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging
- Testbedrijf voor functionele controle

Gebruik met nulleider:

- Apparaat wordt van stroom voorzien door faseadren en nulleiders, waardoor geen faseaansnijding of faseafsijding plaats

Gebruik zonder nulleider:

- Apparaat wordt via de faseadraad en de aangesloten last van stroom voorzien en werkt daarom volgens het fasenaan- of fase
- Automatische of handmatige instelling van de bij de last passende bedienmodus
- Weergave van de ingestelde bedienmodus via led

Afdekkingen:

Stuurafdekking: .. 1700 .., .. 1701 ..

Timer Universeel Bluetooth: .. 1751 ..

Timer Standaard met display: .. 1750 D ..

Automatische schakelaar Standaard 1,10 m: .. 17180 ..

Automatische schakelaar Universeel 1,10 m: .. 17181 ..

Automatische schakelaar Standaard 2,20 m: .. 17280 ..

Automatische schakelaar Universeel 2,20 m: .. 17281 ..

Bewegings- en aanwezigheidsmelder: DWPM 17360 ..

[Bekijk hier de handleiding](#)

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Uitvoering	Tronic
Type belasting	Overig
Ingang voor nevenunit	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50/60
Nom. (meet)stroom (A)	16
Schakelvermogen (W)	3/400
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN