

stopcontact met randaarde met 2x USB 2.4A (USB A + A) - Axcent/Carat/Future Linear studiowit (20 EUCB2USB-84)

(2CKA002011A6273)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 401298447 |
| Fabrikantnummer | 2CKA002011A6273 |
| EAN code | 4011395303542 |
| Merk | ABB Busch-Jaeger |
| Productgroep | Wandcontactdoos |
| Serie/Programma | axcent, Carat, Future, Future line |
| Aantal eenheden | 1 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Kleur | Wit |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Filter_kleur | Wit |
| Filter_randaarde | Met randaarde |
| Filter_serie | Busch-Jaeger solo grijsmetallic\$ |
| Filter_typen_product | Stopcontacten |
| Filter_voudig | 1-voudig Twijfel |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-stopcontact-met-randaarde-met-2x-usk-carat-future-linear-studiowit-20-eucb2usb-84>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Met ingebouwde USB voeding | Ja |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
| Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
| Opdruk/indicatie | Geen |
| Met klapdeksel | Nee |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
| Transparant | Nee |
| Afsluitbaar | Nee |
| Uitwerpmechanisme | Nee |
| Geïsoleerde montage | Ja |
| Met functieverlichting | Nee |
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Foutstroombeveiliging | Nee |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Met glaszekering | Nee |
| Speciale voeding | Geen speciale voeding |
| Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |
| Met doorlusvoorziening | Ja |
| Stekkerstand gedraaid | Nee |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Nom. spanning (V) | 250 |
| Frequentie (Hz) | 50/50 |
| Nom. foutstroom (mA) | 0 |
| Slagvastheid | IK03 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm) | 53 |
| Inbouwdiepte (mm) | 35 |
| Beschermingscontact | Ja |
| Rond aardingscontact | Nee |
| Aantal actieve contacten (rond) | 2 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
| Met signaallamp | Nee |
| Aantal fases | 1 |

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | 40 |
| Metallic | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Type USB voeding | A |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN