

(LC1D09B7)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |                    |
|--|--------------------|
| Artikelnummer                              | 401300318          |
| Fabrikantnummer                            | LC1D09B7           |
| EAN code                                   | 3389110348675      |
| Merk                                       | Schneider Electric |
| Productgroep                               | Magneetschakelaar  |
| Serie/Programma                            |                    |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)        | 24/24              |
| Type stuurspanning                         | AC                 |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (A) | 25                 |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (A) | 9                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact       | 1                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact   | 1                  |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact  | 0                  |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact      | 3                  |

# Technische details

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)                    | 24/24              |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)                     | 4                  |
| Nom. bedrijfsstroom I <sub>e</sub> bij AC-4, 400 V (A) | 6                  |
| Nom. vermogen bij AC-4, 400 V (kW)                     | 2.2                |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)                | Nee                |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                       | Schroefaansluiting |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-401300318>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-06-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA