

slimme inbouwdimmer - ZCM-300 ZIGB (71317)

(70317)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307708
Fabrikantnummer	70317
EAN code	8713439703177
Merk	KLIKAANKLIKUIT
Productgroep	Dimactor bussysteem
Serie/Programma	
Filter_typen_product	Dimmers
Filter_serie	Dimmers en schakelaars

Technische details

Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)	Nee
Bussysteem radiofrequent	Ja
Bussysteem LON	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Radiofrequent bidirectioneel	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Busaansluiting incl.	Ja
Ingang voor nevenunit	Nee
Manuele bediening	Ja
Met LED indicatie	Ja
Uitgangsvermogen (W)	3/300
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Spanning (V)	220/240
Parallel bedrijf mogelijk	Ja
Frequentie (Hz)	433.92/433.92
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/klikaanklikuit-slimme-inbouwdimmer-zcm-300-zigb-71317>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Bedien en automatiseer je verlichting met je smartphone! Plaats de compacte slimme leddimmer eenvoudig achter (de plafondkap van) je lamp en koppel hem aan de KlikAanKlikUit-app. Je kunt nu je hanglampen, plafonnieres en spots bedienen met je smartphone of zelfs automatiseren met behulp van timers en scenes. Dankzij het gebruik 2-wegcommunicatie van Zigbee zie je in de app altijd de laatste status van je lamp, Zo weet je 100% zeker dat je lamp uit staat als je zelf niet thuis bent. Bedien je lampen met de gratis KlikAanKlikUit-app Zigbee tweewegcommunicatie: zie altijd de laatste status van je lamp terug in de app Geschikt voor alle soorten dimbare verlichting Bestaande wandschakelaars blijven functioneel Werkt ook in een bestaande hotelschakeling (bijvoorbeeld boven en onder aan een trap) Keuze tussen 3 specifieke dim-modi: fase-aan- en afsnijding en een speciale modus voor filamentlampen, zodat elke dimbare lamp mooi kan dimmen Compact ontwerp; 'onzichtbaar' te monteren in het plafond of aansluitdoos Dimgeheugen: onthoudt de laatste dimstand bij het opnieuw aanzetten van je lamp Hoge prestaties; dimt LED van 3-120 Watt, hallogeenverlichting tot 250W Ook te bedienen met een ZYCT-202 afstandsbediening Let op: om de inbouwdimmer te gebruiken met de app heb je een Smart Bridge of Internet Control Station nodig

Gegenereerd op datum: 12-09-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA