


LED buis TL Premium T8 G13 10W 1500lm warm wit 3000K 60cm - per 10 stuks (50504120)

(50504120-10)



8720959803911



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401310888
Fabrikantnummer	50504120-10
EAN code	8720959803911
Merk	Yphix
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	600
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	G13
Diameter (mm)	28
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	10/10
Lichtstroom (lm)	1500/1500
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Stralingshoek (°)	150/150
Breedte (mm)	28
Hoogte (mm)	28
Niet dimbaar	Ja

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	10
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	77/77
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	150
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	T8
Min. aantal schakelcycli	50000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	D

Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee
Dimming Wi-Fi	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-buis-tl-premium-t8-g13-10w-1500lm-warm-wit-stuks-50504120>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze 60cm T8 LED TL-buis (G13 fitting) is dus met recht de ideale vervanger. Het warm witte licht in de lichtkleur 3000K wordt dankzij de melkwitte buis gelijkmatig verspreid.

Het vervangen van een conventionele 60cm 3000K TL-buis voor een LED 60cm 3000K levert u een energiekostenbesparing op tot wel 80%. De conventionele buis verbruikt namelijk ongeveer 25W en gebruikt dankzij de ballast constant stroom. Verwijderd u de ballast uit de armatuur, dan realiseert u een extra besparing tot 30%. U geniet dus van een hogere lichtopbrengst terwijl uw energiekosten meer dan halveren. Reden te over om uw conventionele buis te vervangen voor LED TL verlichting. Daarnaast zijn LED TL's flikkervrij en hebben ze geen opstarttijd. In tegenstelling tot conventionele buizen, waarbij het even duurt voor deze brandt wanneer je de TL-buis aan zet, en de buizen licht flikkeren. Dat is niet altijd waarneembaar, maar kan wel hoofdpijn veroorzaken.

Eenvoudig uw TL verlichting vervangen voor LED TL buizen van Yphix

Plaatsen van een LED TL-buis in een traditioneel armatuur met starter:

- Verwijder de bestaande starter door de meegeleverde LED TL starter.
- Daarna plaatst u de LED TL-buis in het armatuur

Verwijderd u de ballast uit de oude armatuur, dan kunt u nog eens tot 30% extra besparen. Een beperkte investering die snel terugverdiend wordt.

Beschikt u over een dubbel of viervoudig armatuur, dan moet de ballast altijd uit de stroomkring gehaald worden. De G13 fitting (T8) sluit u daarna direct aan op 230V.

Bij een hoogfrequent TL armatuur, te herkennen aan het ontbreken van een starter, verwijderd u altijd de ballast.

Eigenschappen:

- Warm wit licht (3000K)
- 1500 Lumen (verv. 25W TLD 830)
- Verwacht branduren >30.000
- CRI > 80
- Powerfactor >0,9
- Inclusief LED starter
- 5 Jaar garantie

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA